Ра

По

Ди

Пи

Те
ра

Вл

Ра

Ве

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ЛЮКСМЕТРА CENTER 531

- Измерение интенсивности света (источник А/ 2856°К);
- Единицы измерения освещенности: Lx/ люкс, Fc/ фут-кандела;
- Диапазон измерений: 0,1…199,9 Клк;
- Максимальное разрешение: 0,1 лк;
- Базовая погрешность: ± 3%;
- Измерение LED ламп и св/диодных источников света (8 типов – 5000К (дневной свет)/ 3000К (янтарный)/красный (R)/ зеленый (G)/ синий (B)/ 2700К (белый тепл. флуорисц.)/ 6500К (белый холод. флуорисц.)/ пользовательский тип), ввод корректирующих факторов при измерении;
- Автоматический и ручной выбор диапазона;
- Функция удержания показаний (Hold);
- Регистрация МАКС/ МИН значений;
- ЖК-дисплей: 6 разрядов, индикация превышения предела измерения, подсветка дисплея, автоустановка нуля (AutoZero);
- Съёмный датчик, фиксация в корпусе (с вращением 0-180°);
- Режим энергосбережения (автовыключение 30 мин);
- Индикация разряда батареи;
- Защитная крышка линзы-сенсора.

Характеристики CENTER 531 — люксметр

Виды измерений	измерение освещенности (Ev/люкс, фут-кандела)
Измерение освещенности	0,1…200.000 лк (lx), 0,1…20.000 ф-кд (FC)
Максимальное разрешение	0,1 лк, 0,1 ф-кд
Базовая погрешность	±3%
Тип датчика	выносной (0,5 м)
Источник питания	1,5В x2 (тип АА)
Особенности	для ист. света А/ лампа накаливания =2856°К (для всех остальных классов ? 8 %). Функция удержания показаний (Hold), регистрация МАКС/ МИН значений, автоустановка нуля (AutoZero). ЖК-дисплей с подсветкой (6 разрядов макс. «199.900»), автоматический и ручной выбор предела, индикация превышения предела измерения. Съёмный датчик (витой провод 0,5 м), фиксация сенсора в корпусе (диапазон вращения 0-180°), защитная крышка. Автовыключение (30 мин), индикация разряда батареи, габариты 17x6x4см, масса 210 гр.
Дополнительно	св.диодные источники 8 типов- 5000К (дневной свет)/ 3000К (янтарный)/красный (R)/ зеленый (G)/ синий (B)/ 2700К (белый теплый флуоресц.)/ 6500К (белый холодный флуоресц.)/ пользовательский тип, ввод корректирующих факторов

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 531

№	Наименование	Количество
1	Люксметр CENTER 531	1
2	Источник питания	2
3	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83