На
ma

Co

Ди

Oc

Из
RM

Из
тел

Св
ПК

НАЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ KEW 4140:

В модели KEW 4140 используется технология Anti-Trip (ATT), которая электрически отключает УЗО при проведении измерения сопротивления петли фаза-ноль. Отсутствие необходимости отсоединять УЗО во время проведения измерений позволяет сэкономить время и деньги, и делает процесс измерения безопаснее. При включенной функции ATT между цепью и землей подается испытательный ток не более 15 мА.
Это позволяет проводить измерения сопротивления петли фаза-ноль без отключения УЗО, рассчитанных на ток 30 мА или более.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ KEW 4140:

Технология Anti-Trip для проведения полного измерения сопротивления петли фаза-ноль без отключения УЗО, рассчитанных на ток 30 мА или более;

- Двойной индикатор позволяет одновременное проведение измерений;
- Измерение сопротивления петли фаза-ноль в диапазоне 20/200/2000 Ом с автоподстройкой диапазона;
- Измерение ОТП/ ОТКЗ в диапазоне 2000 А, 20 kA с автоподстройкой диапазона;
- Возможно, двухпроводное соединение для проведения измерения сопротивления петли фаза-ноль и ОТП/ ОТКЗ;
- Тестирование контура фаза к фазе и измерение ОТКЗ до 500 В;
- Измерение чередования фаз в трехфазных сетях, сетевого напряжения и частоты;
- Блокировка тестовой кнопки для проведения измерений одной рукой, с автоматическим запуском измерений;
- Мгновенная проверка проводки на исправность и защита от соединения фаза к фазе;
- Прибор защищен от воды и пыли - IP54

Характеристики KEW 4140

ОТКЗ:

Параметр	Значение
Диапазон	2000 А/20 кА (автоподстройка диапазона)
Номинальное напряжение	100~500 В(50/60 Гц)
Номинальный испытательный ток	6 А/20 мс

ОТП:

Параметр	Значение
Диапазон	2000 А/20 кА (автоподстройка диапазона)
Номинальное напряжение	100~280 В(50/60 Гц)
Номинальный испытательный ток	6 А/40 мс (в диапазоне 20 Ом), 2 А/20 мс (в диапазоне 200 Ом), 15 мА (в диапазоне 2000 Ом)

ОТП ATT: ВКЛ.:

Параметр	Значение
Диапазон	2000 А/20 кА (автоподстройка диапазона)
Номинальное напряжение	100~280 В(50/60 Гц)
Номинальный испытательный ток	6 А/60 мс (L-N), 10 мА/около 5 с (N-PE)

НАПРЯЖЕНИЕ

Параметр	Значение
Номинальное напряжение	AC 0~500 В (45~65 Гц)

Частота	45~65 Гц (AC 0~500 В)
Точность	±2%показания±4EMP (напряжение) ±0,5%показания±2EMP (частота) /td>

ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ

Параметр	Значение
Номинальное напряжение	AC 50~500 В (45~65 Гц)
Последовательность фазы	отображаются как “1,2,3” и знак вращения по часовой стрелке
Противоположная последовательность фаз	отображаются как “3,2,1” и знак вращения против часовой стрелки

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
Стандарты безопасности	безопасностиМЭК61010-1 КАТ.III 300 В (500 В фаза к фазе), МЭК61010-031, МЭК61557-1/-3/-7/-10, МЭК61326 (EMC), МЭК60529 (IP54)
Температура хранения	-20°C~+60°C

Комплектация KEW 4140

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой измеритель KEW 4140	1
2.	Батарея LR × 6	1
3.	Главный измерительный щуп (M-7218)	1
4.	Удлинитель	1
5.	Руководство по эксплуатации	1
6.	Мягкий футляр	1
7.	Плечевой ремень.	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83