# тиметр цифровой

Артикул: 46408801

Ча
ma

На
ma

На
ma

Тон
ma

Тон
ma

Ис

От
ин

Ча
ma

Со
ma

Ем
ma

Из
тем

Тем

Пр
цен

Ис
пер

Ск
им

Уд
пол

Фу
ma

Па

Св
ПК

Гра
шк

Из
RM

По

Вз

По
эле

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

## ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА С ФУНКЦИЕЙ РЕГИСТРАТОРА И ИНТЕРФЕЙСОМ BLUETOOTH AMM-1218:

- Большой ЖК дисплей (58,5 мм x 41 мм) с подсветкой: 3 5/6 разряда, 5999 отсчетов;
- TrueRMS измерения (40 Гц...1 кГц);

- Скорость измерения 3 раза/сек;
- Базовая погрешность 0,5%;
- Входной импеданс ≥10 МОм;
- Автоматический и ручной выбор диапазонов;
- Удержание текущих значений;
- Режим относительных измерений;
- Тест диодов и прозвонка цеп;
- Индикатор разряда батарей;
- Автовыключение питания (30 мин);
- Защита от перегрузок 600 В, CATIV / 1000 В, CATIII;
- Bluetooth интерфейс BLE 4.0;
- Бесконтактный датчик напряжения;
- Встроенный фонарик;
- Функция регистратора до 7 дней (через мобильное приложение);
- Озвучивание результата (через мобильное приложение).

## Характеристики Aktakom AMM-1218

| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| **Постоянное напряжение** | | |
| 60,00 мВ / 600,0 мВ | 0,01 мВ | ±(0,5%+2 е.м.р.) |
| 6,000 В / 60,00 В / 600,0 В | 1 мВ | |
| 1000 В | 1 В | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| **Переменное напряжение (40...1000 Гц)** | | |
| 600,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,8%+3 е.м.р.) |
| 6,000 В / 60,00 В / 600,0 В | 1 мВ | |
| 750 В | 1 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
| **Постоянный ток** | | |
| 600,0 мкА / 6000 мкА | 0,1 мкА | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| 60,0 мА / 600 мА | 0,01 мА | |
| 20,00 А | 0,01 А | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
| **Переменный ток (40...1000 Гц)** | | |
| 600,0 мкА / 6000 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
| 60,0 мА / 600 мА | 0,01 мА | |
| 20,00 А | 0,01 А | ±(1,5%+3 е.м.р.) |
| **Сопротивление** | | |
| 600,0 Ом / 6,000 кОм / 60,00 кОм / 600,0 кОм / 6,000 МОм | 0,1 Ом | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| 60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+3 е.м.р.) |
| **Емкость** | | |
| 60,00 нФ / 600,0 нФ / 6,000 мкФ / 60,00 мкФ | 0,01 нФ | ±(3,0%+3 е.м.р.) |
| 600,0 мкФ / 6,000 мФ / 60,00 мФ | 0,1 мкФ | ±(3,0%+5 е.м.р.) |
| **Частота** | | |
| 9,999 Гц / 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц / 9,999 МГц | 0,001 Гц | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
| **Коэффициент заполнения** | | |
| 0,1% ~ 99,9% (Vскз = 1 В, f = 1 кГц) | 0,1 % | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
| 0,1% ~ 99,9% (f ≥ 1 кГц) | | ±(2,5%+3 е.м.р.) |
| **Температура (К-тип)** | | |
| -50 °C...400 °C | 1 °C | ±(2,5%+3 е.м.р.) |
| -58 °F...752 °F | 1 °F | ±(4,5%+5 е.м.р.) |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| **Общие характеристики** | |
| Отображение информации | Большой ЖК дисплей (58,5 мм x 41 мм) с подсветкой: 3 5/6 разряда, 5999 отсчетов |
| TrueRMS измерения | Есть (40 Гц...1 кГц) |
| Скорость измерения | 3 раза/сек |
| Базовая погрешность | 0,5% |
| Входной импеданс | ≥10 МОм |
| Выбор диапазонов | Автоматический и ручной |
| Удержание текущих значений | Есть |
| Режим относительных измерений | Есть |
| Тест диодов и прозвонка цепи | Есть |
| Индикатор разряда батарей | Есть |

| | |
|---|---|
| Автовыключение питания | 30 мин |
| Защита от перегрузок | 600 В, CATIV / 1000 В, CATIII |
| Интерфейс | Bluetooth интерфейс BLE 4.0 |
| Бесконтактный датчик напряжения | Есть |
| Встроенный фонарик | Есть |
| Функция регистратора | до 7 дней через мобильное приложение |
| Озвучивание результата | через мобильное приложение |
| Питание | 9 В (тип Крона) |
| Габаритные размеры | 190x90x56 мм |
| Вес | 320 г. |

## Комплектация Aktakom AMM-1218

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Мультиметр AMM-1218 | 1 |
| 2. | Комплект измерительных щупов | 1 |
| 3. | Зажимы типа "крокодил" | 2 |
| 4. | Термопара К -типа | 1 |
| 5. | Руководство по эксплуатации | 1 |

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83