



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR VC9807A+:

- Разрядность шкалы : 20000 отсчетов;
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS;
- Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V: $\pm 0.1\%$, 1000V: $\pm 0.2\%$;
- Переменное напряжение: 2/20/200V: $\pm 0.8\%$, 700V: $\pm 1.0\%$;
- Полоса измерения 200m/2/20 V: 40Hz – 20KHz при точности измерения $\pm 2.0\%$;
- Постоянный ток: 2m/20mA: $\pm 0.5\%$, 200mA: $\pm 0.8\%$, 20A: $\pm 2.0\%$;
- Переменный ток: 2m/20m/200mA: $\pm 1.2\%$, 20A: $\pm 2.5\%$;
- Сопротивление: 200/2K/20K/200K/2M Ω : $\pm 0.5\%$, 20M Ω : $\pm 1.0\%$;

- Проводимость: 0.1nS – 100nS: ±1.0%;
- Емкость конденсаторов: 2n/20n/200n/2μ: ±2.5%, 200μF: ±3.5%, разрешающая способность 0.1pF;
- Частота: 20KHz: ±1.5%;
- Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Подсветка дисплея;
- Противоударный холстер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR VC9807A+:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Постоянное напряжение	200 мВ/2 В/20 В/200 В	±(0,1% + 5)
	1000 В	±(0,2% + 5)
Переменное напряжение	200 мВ	±(1,0% + 25)
	2 В/20 В/200 В	±(0,8% + 25)
	750 В	±(1,2% + 25)
Постоянный ток	200 мкА/2 мА/20 мА	±(0,5% + 4)
	200 мА	±(0,8% + 6)
	20 А	±(2,0% + 15)
Переменный ток	200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА	±(1,5% + 15)
	20 А	±(3,0% + 10)
Сопротивление	200 Ом	±(0,4% + 10)
	2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм	±(0,4% + 5)
	20 МОм	±(1,2% + 25)
	200 МОм	±(5,0% + 45)
Ёмкость	20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ/200 мкФ/2000 мкФ	±(4,0% + 50)
Частота	20 Гц/200 Гц/2 кГц/20 кГц/200 кГц/2 МГц	±(0,1% + 3)
Диодный тест	Индیکیруется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде	
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее (50±20) Ом включается звуковой сигнал	
hFE	ндیکیруется приближенное значение hFE (0~1000) проверяемого транзистора (любого типа)	
Проводимость	0,1 ~ 100 См	±(1,0% + 30)
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Разрядность шкалы дисплея	2000 отсчетов	
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS	Есть	
Питание	9 В 6F22	
Габаритные размеры	190x88,5x27,5 мм	
Масса	около 320 г	

Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor VC9807A+

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR VC9807A+

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр Victor VC9807A+	1
2	Комплект щупов	1
3	Руководство по эксплуатации	1