



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
(495) 204-12-00

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
(800) 204-12-00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
125009, г. Москва, ул. Ярославский Вал, д. 10

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
E-MAIL: [ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: ПрофКиП ЧЗ-87

## Частотомер Универсальный (2 Канала, 8 ГГц)



Чи  
мо  
Ча  
ма  
Чи  
ра:  
Ти:  
Ин  
ди  
Пи

Частотомер универсальный **ПрофКиП ЧЗ-87** предназначен для измерения частоты и периода непрерывных синусоидальных и видеоимпульсных сигналов, длительности импульса, временных интервалов, отношения частот двух сигналов, счета числа событий на установленном интервале времени. Прибор предназначен для использования в качестве автономного средства измерения и в составе информационно-измерительных систем. Применяется для настройки, испытаний и калибровки различных приемопередающих трактов, фильтров, генераторов, синтезаторов частоты, систем связи и других устройств. Наличие дистанционного управления и возможность выдачи информации на внешнее регистрирующее устройство позволяют использовать прибор в информационно-измерительных и технологических системах, управляемых с помощью ЭВМ.

Точность измерения частоты для времени счёта 1 с в диапазоне рабочих температур (без учета временной нестабильности) для входного синусоидального сигнала с частотой 1 МГц, амплитудой 1 В и уровнем помех не более 1 мВ будет равна:

- для внутреннего генератора обычной точности  $\pm 2,5$  Гц;
- для внутреннего генератора повышенной точности (опция 101)  $\pm 0,0055$  Гц.

### ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТОМЕРА ЭЛЕКТРОННО-СЧЕТНОГО ПРОФКИП ЧЗ-87:

- 2 канала, 8 ГГц;
- Светодиодный семисегментный дисплей 8 разрядов;
- Опорный кварцевый генератор  $10^6$ ;
- Интерфейс RS-232;
- Корпус цельный металлический с экранированием.

### Характеристики ПрофКиП ЧЗ-87

Параметр	Значение
Диапазон измерений частоты, Гц: - вход А - вход С	от 0,001 до 400·10 <sup>6</sup> от 0,3·10 <sup>9</sup> до 8·10 <sup>9</sup>
Относительная погрешность измерений частоты для входов А, В	$d(f, P) = \pm (d_0 + d_{зап} + Dtp/tc)$
Относительная погрешность измерений частоты для входов В*, С	$df = \pm (d_0 + Dtp / tc)$
Относительная погрешность по частоте внутреннего опорного генератора за 12 месяцев	$\pm 1 \times 10^{-6}$
Пределы регулировки частоты внутреннего опорного генератора, не менее	$\pm 8 \times 10^{-6}$
Диапазон измерений периода, с - вход А - вход С	от 2,5·10 <sup>-9</sup> до 1000 от 150·10 <sup>-12</sup> до 3,3·10 <sup>-9</sup>
Относительная погрешность измерений периода для входа А, В	$d(f, P) = \pm (d_0 + d_{зап} + Dtp/tc)$
Относительная погрешность измерений периода для входа В*, С	$df = \pm (d_0 + Dtp / tc)$
Диапазон измерений длительности импульсов, с	от 5·10 <sup>-9</sup> до 1000
Относительная погрешность измерений длительности импульсов	$Dt_x = \pm (d_0 \cdot t_x + Dt_{зап} + Dt_p)$
Диапазон измерений временных интервалов, с	от 50·10 <sup>-9</sup> до 500
Пределы абсолютной погрешности измерений временных интервалов	от 5·10 <sup>-9</sup> до 1000
Абсолютная погрешность измерения временных интервалов	$Dt_x = \pm (d_0 \cdot t_x + Dt_{зап} + Dt_p)$
Диапазон измерения отношения частот	от 0,000 000 000 01 до 999 999 999 999
Относительная погрешность измерения отношения частот	$d = \pm (d_{зап} / tc \cdot f_h + 1 / tc \cdot f_b)$
Номинальное значение частоты опорного кварцевого генератора, МГц	10
Значение выходного напряжения опорного генератора на нагрузке 50 Ом, В, не менее	0,3

Параметр	Значение
Входное сопротивление каналов А, В, Ом	1·106; 50
Входное сопротивление канала В*, Ом	50
Входное сопротивление канала С, Ом	50
Время установления рабочего режима, ч	1
Время непрерывной работы в рабочих условиях применения, ч	8
Дисплей	светодиодный семисегментный 8 разрядов
Интерфейс	RS-232
Электропитание:	
- напряжение сети питания, В	220±22
- частота сети питания, Гц	50±0,5
Условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °С	от +15 до +25
- относительная влажность, %	от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106
Габаритные размеры прибора (ШxВxГ), мм, не более	280x340x90
Масса прибора, кг, не более	5,5

## Комплектация ПрофКиП ЧЗ-87

№	Наименование	Количество
1	Частотомер универсальный ПрофКиП ЧЗ-87	1
2	Шнур питания SCZ-1	1
3	Руководство по эксплуатации ПРШН.411142.003-2020 РЭ	1
4	Формуляр ПРШН.411142.003-2020 ФО	1
5	Методика поверки РТ-МП-7871-551-2020	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83