



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43223202



По
на

По
то

На

То

Мо

Ко
на

Пи

Описание Aktakom APS-2232

- 4 цифровых 3-разрядных LED дисплея
- Режим стабилизации тока и напряжения
- Индикаторы режимов стабилизации тока CC и напряжения CV
- Защита от короткого замыкания
- Трекинг-режим
- Время работы на максимальной мощности (максимальный ток и напряжение одновременно) на каждом канале не более 30 минут

Характеристики Aktakom APS-2232

Параметр	Значение
Количество каналов	2
Выходное напряжение	0...30 В x 2
Выходной ток	0...20 А x 2
Режимы	параллельного (30 В/40 А) и последовательного (60 В/20 А) соединения каналов
Максимальная мощность	1200 Вт (600 Вт на канал)
Разрешение установки	0,1 В/0,1 А
Погрешность установки напряжения	$\pm(0,5\% \times U_{\text{уст}} + 3 \text{ в.м.р.})$
Погрешность установки тока	$\pm(1\% \times I_{\text{уст}} + 3 \text{ в.м.р.})$
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки	от 0,1 до 0,9 макс. значения $\pm(0,02 \times U_{\text{уст}} + 2 \text{ мВ})$
Нестабильность выходного тока при макс. напряжении на нагрузке	от 0 до 0,9 макс. значения $\pm(0,05 \times I_{\text{уст}} + 5 \text{ мА})$
Нестабильность выходных параметров при изменениях напряжения в сети питания на 10 % от номинального значения	по напряжению: $\pm(0,02 \times U_{\text{уст}} + 2 \text{ мВ})$ по току: $\pm(0,05 \times I_{\text{уст}} + 5 \text{ мА})$
Пulsации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения	10 мВсз
Питание	(220 $\pm$ 20) В / (50 $\pm$ 2) Гц
Габаритные размеры	460x250x135 мм
Масса	16 кг

Комплектация Aktakom APS-2232

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-2232	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

