



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8(495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8(800) 331-70-37
85/5 с опцией 26 ГГц

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Чи
мо

Ча
ми

Ча
ма

Оп
тет

Чу

Ин

Описание АК ИП ЧЗ-85/5 с опцией 26

Вход канала 4 расположен на задней панели прибора. Статистика для частотных измерений (среднее, минимум, максимум, относительные значения (PPM), СКО, девиация Аллана). Автоматический допусковой контроль для частотных измерений. Фильтр НЧ, аттенуатор (1x, 10x)

Характеристики АК ИП ЧЗ-85/5 с опцией 26

Параметры	Значение
Число каналов	3
Диапазон частот мин	1 мГц (Кан1/Кан2), 10 ГГц (Кан4)
Диапазон частот макс	200 МГц (Кан1/Кан2), 26,5 ГГц (Кан4)
Опорный генератор	$\pm 2 \cdot 10^{-7}$
Чувствительность	50 мВсзк (Кан1/Кан2), -20 дБм (Кан4)
Число разрядов	10
Измерительные функции	Кан1/Кан2 - Частота, Период, Временные интервалы, Длительность импульса, Фазовый сдвиг, Коэффициент заполнения, Отношение частот, Счет импульсов. Кан4 - Частота
Опции	Опорный генератор - $\pm 5 \cdot 10^{-8}$, $\pm 5 \cdot 10^{-10}$ (рубидиевый ОГ), опции расширения частотного диапазона в 3 канала
Особенности	Вход канала 4 расположен на задней панели прибора. Статистика для частотных измерений (среднее, минимум, максимум, относительные значения (PPM), СКО, девиация Аллана). Автоматический допусковой контроль для частотных измерений. Фильтр НЧ, аттенуатор (1x, 10x)
Интерфейс	USB, RS232, GPIB-опция

Комплектация АК ИП ЧЗ-85/5 с опцией 26

№	Наименование	Количество
1.	Частотомер ЧЗ-85/5	1 шт.
2.	Шнур питания	1 шт.
3.	Соединительный кабель	1 шт.
4.	Опция 26 (встроена)	1 шт.