телефон в москве +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-3410/4



Количество каналов	
Частотный диапазон ОТ	
Частотный диапазон ДО	
Виды модуляции	
ГКЧ	

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ АКИП-3410/4:

- Два независимых выхода;
- Канал А: диапазон частот 1 мкГц...120 МГц;
- Выходной уровень: -127 дБм... + 13 дБм;
- Формы сигналов: синус, меандр;
- Режимы модуляции: АМ, ЧМ, ФМн, ЧМн (опция: стерео ЧМ);
- Режимы ГКЧ и формирования пакетов (Burst);
- Канал В: Диапазон частот 1 мкГц...10 МГц;
- Выходной уровень: 1 мВ...10 Впик-пик (50 Ом), 2 мВ...20 Впик-пик (1 МОм);
- Формы сигналов: синус, меандр, импульс, пост. смещение, треугольник, синхросигнал, экспонента;
- Вход/выход ОГ 10 МГц;
- Интерфейс USB, RS-232 (опции: GPIB);
- 254 × 103 × 374 мм;
- 3,8 кг.

Характеристики АКИП 3410/4

Наименование	Значение	
Количество каналов	2	
Частотный диапазон OT	1 мкГц	
Частотный диапазон ДО	120 МГц	
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±1×10-6 опция ±2×10-7	
Выходной уровень (минимум)	Канал А127 дБм Канал В 1 мВпик-пик	
Выходной уровень (максимум)	Канал А-13 дБм Канал В- 10 Впик-пик	
Выходной импеданс (Ом)	50	
Виды модуляции	АМ ЧМ ФМ ЧМн ШИМ BPSK	
ГКЧ	Да	
BURST Пакетный режим	Да	
Экран (см, разрешение)	TFT 9 cm	
Особенности	Стандартные формы сигналов - 5 видов. Опция - стерео ЧМ.	
Интерфейс	USB RS-232 опция - GPIB	

Комплектация АКИП 3410/4

NΩ	Наименование	Количество
1.	1. Генератор сигналов специальной формы АКИП-3410/4	
2.	Сетевой шнур	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

