



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-6107



Ча
пр

Ча
пр

Ко
ча

Ба
RL

Из
пр

Из
(р

Из
пр

Из
пр

Из
(р

Из
пр

Из
(р

Из
пр

Из
пр

Из
пр

Из
пр

Из
пр

Из
пр

Из
(р

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ RLC ДЛЯ SMD-КОМПОНЕНТОВ АК ИП-6107

- Современный дизайн в форме пинцета для измерения параметров SMD-компонентов (tweezers)
- Измерение индуктивности (L), тангенса угла потерь (D), добротности (Q), сопротивления (R, DCR), ёмкости (C), испытание p-n переходов,
- Базовая погрешность: $\pm 1\%$
- Расширенная функциональность: выбор схемы замещения (парал. / послед. (ESR)), одновременная индикация 2-х параметров: осн. шкала - R, DCR, L, C; доп. шкала - D тангенс угла потерь, Q добротность, автовыбор предела измерений, выбор частоты тест-сигнала (100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц) и уровня (0,1 В/ 0,5 В)
- Макс. индикация: 6000
- Скорость измерения: 2 изм./сек
- Возможность измерения электролитических конденсаторов
- ЖК-дисплей, функция удержания показаний на дисплее (Hold)
- Индикация полярности и превышения пределов измерений
- Функция автовыключения питания, индикатор разряда батареи
- Удобный футляр-чехол, с креплением для переноски и хранения

Характеристики АК ИП LCR-6107

Измеряемые параметры	Индуктивность (L), тангенса угла потерь (D), добротности (Q), сопротивление (R, DCR), ёмкость (C), испытание p-n переходов
Погрешность	1
Электрическое сопротивление (от)	60 Ом
Электрическое сопротивление (до)	20 МОм
Разрешение (R)	0,01 Ом
Электрическая ёмкость (от)	600 пФ
Электрическая ёмкость (до)	6 мФ
Разрешение (C)	0,1 пФ
Индуктивность (от)	600 мкГн
Индуктивность (до)	200 Гн
Разрешение (L)	0,1 мкГн
Частота тест сигнала	100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц
Диапазон частот	Фиксированный
Особенности	Современный дизайн в форме пинцета для измерения параметров SMD-компонентов (tweezers). Возможность измерения электролитических конденсаторов.
Уровень тест сигнала	100 мВ, 500 мВ

Комплектация АКИП LCR-6107

№	Наименование	Количество
1.	Батарея питания	2
2.	Измеритель RLC для SMD-компонентов АКИП-6107	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83