



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: S820E



Ни
ди

Ве
ди

Ис

Ра

Ин

По

Описание Anritsu S820E

- Интерфейсы: USB, LAN;
- Цветной дисплей 8,4 дюйма, 800x600;
- Время работы от аккумулятора 4 часа (типично);
- Температура эксплуатации от -10 до 55 градусов;
- Соответствие MIL-PRF-28800F - стандарту эксплуатации во взрывоопасной атмосфере;
- Вес 3 кг.

Характеристики Anritsu S820E

Параметры	Значение
Портативный анализатор АФУ 1 МГц — 8/14/20/30/40 ГГц;	
Разрешение по частоте 1 Гц;	
Дин. диапазон до 110 дБ на частоте 40 ГГц;	
Векторный анализатор цепей (опционально);	
Сенсорный экран;	
Вес 3 кг;	
Диапазон частот 1 МГц - 8 ГГц (опция S820E-0708)	
Диапазон частот 1 МГц - 14 ГГц (опция S820E-0714)	
Диапазон частот 1 МГц - 20 ГГц (опция S820E-0720)	
Диапазон частот 1 МГц - 30 ГГц (опция S820E-0730)	
Диапазон частот 1 МГц - 40 ГГц (опция S820E-0740)	
Однопортовые измерения:	КСВН, потери в кабеле, обратные потери, расстояние до неоднородности (DTF), фаза и диаграмма Вольперта-Смита
Двухпортовые измерения:	коэффициент передачи, коэффициент передачи с помощью датчика, потери в кабеле с помощью датчика
Разрешение по частоте 1 Гц	
Погрешность частоты опорного генератора 1x10-6	
Полосы ПЧ:	10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 100 кГц;
Динамический диапазон:	85 дБ на частотах 1 МГц - 20 МГц, 100 дБ на частотах 20 МГц - 8 ГГц, 100 дБ (до 110 дБ типично) на частотах 8 ГГц - 40 ГГц
Интервал времени на один отсчёт:	650 мкс для однопортовых измерений
Мак количество точек отсчёта на экране:	2065
Уровень выходной мощности:	высокий +3 дБм, низкий — 20 дБм
Направленность измерительного моста Anritsu S820E-0708:	42 дБ на частотах до 6 ГГц, 37 дБ на частотах 6 - 8 ГГц
Направленность измерительного моста Anritsu S820E-0714:	42 дБ на частотах до 6 ГГц, 37 дБ на частотах 6 - 9 ГГц, 33 дБ на частотах 9 - 14 ГГц
Направленность измерительного моста Anritsu S820E-0720:	42 дБ на частотах до 10 ГГц, 36 дБ на частотах 10 - 20 ГГц
Направленность измерительного моста Anritsu S820E-0730, Anritsu S820E-0740:	42 дБ на частотах до 10 ГГц, 36 дБ на частотах 10 - 20 ГГц, 32 дБ на частотах 20 - 30 ГГц, 30 дБ на частотах 30 - 40 ГГц
Поддерживается работа в трактах:	50 Ом, 75 Ом (с переходом 50 - 75 Ом);
Разъёмы измерительных портов:	N(f) для опций частотного диапазона ≤ 14 ГГц, K(f) для опций частотного диапазона > 14 ГГц

