



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 258-80-83
лов АКПП-3211-F85

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКПП-3211-F85

- Диапазон частот ВЧ: 9 кГц ... 20 ГГц;
- Разрешение по частоте 0,001 Гц;
- Диапазон частот НЧ: 0,01 Гц ... 1 МГц;
- Погрешности установки частоты: $\pm 2 \times 10^{-7}$;
- Выходной уровень: -20 дБм ... +25 дБм -130 дБм ... +25 дБм с опцией LP;
- Разрешение по амплитуде: 0,01 дБм;
- Фазовый шум: < -120 дБн/Гц (отстройка 20 кГц);
- Внутренняя/ внешняя модуляция: АМ, ЧМ, ФМ, ИМ;
- Программная опция: генератор последовательностей (пачек) импульсов;
- Возможность использования внешних USB измерителей мощности для контроля уровня выходного сигнала;
- Сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 12,7 см, разрешение 800*480;
- Интерфейсы: LAN, USB (USB TMC), опциональный адаптер GPIB – USB.

Характеристики АКПП-3211-F85

| | |
|---|---|
| Количество каналов | 2 (ВЧ, НЧ) |
| Частотный диапазон ОТ | 9 кГц (ВЧ), 0,1 Гц (НЧ) |
| Частотный диапазон ДО | 20 ГГц (ВЧ), 1 МГц (НЧ) |
| Опорный генератор (погрешность установки частоты) | $\pm 1 E^{-7}$ |
| Выходной уровень (минимум) | -20 дБм / опция LP -130 дБм (ВЧ), 1 мВпик-пик (НЧ) |
| Выходной уровень (максимум) | 27 дБм (ВЧ), 3 Впик-пик (НЧ) |
| Выходной импеданс (Ом) | 50 |
| Виды модуляции | АМ, ЧМ, ФМ, опция - ИМ |
| ГКЧ | да |
| Экран (см, разрешение) | TFT, сенсорный, 12,7 см, 800 x 480 |
| Особенности | Опция ОГ 10М-ОСХО-L в стандартной комплектации. В диапазоне частот от 9 кГц до 1 МГц параметры спектра (искажения) выходного сигнала не нормируются. Опция - генератор пачек импульсов, Опция аттенюатор (до -130 дБм), Выход сигнала опорной частоты. Фазовый шум < -118 дБн/Гц (отстройка на 20 кГц от несущей 1 ГГц) |
| Интерфейс | USB, LAN, опция – GPIB (адаптер GPIB – USB) |