



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 550-07-07

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Гусевского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Измеритель АКИП-3222А с опцией F85



Описание АКИП-3222А с опцией F85

Характеристики АКИП-3222А с опцией F85

Количество каналов	4
Частотный диапазон ОТ	9 кГц
Частотный диапазон ДО	20 ГГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 1E-7$
Выходной уровень (минимум)	-110 дБм
Выходной уровень (максимум)	25 дБм
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	ЧМ, ФМ, опция – ИМ
ГКЧ	да
Экран (см, разрешение)	TFT, сенсорный, 12,7 см, 800 x 480
Особенности	Генератор сигналов высокочастотный, четырехканальный, с фазокоррелированным режимом работы. Независимое управление каналами - частота, амплитуда и фаза каждого канала могут регулироваться независимо. Поддержка синхронизации между каналами в пределах одного прибора и синхронизации по фазе между каналами нескольких приборов. Программные опции - генератор пачек импульсов и импульсная модуляция и генератор импульсов. Вход, выход сигнала опорной частоты. Фазовый шум < -136 дБн/Гц (отстройка на 10 кГц от несущей 1 ГГц).
Интерфейс	USB, LAN, опция – GPIB (адаптер GPIB – USB)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83