



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
+7 (800) 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Описание АК ИП-3437/4

### Характеристики АК ИП-3437/4

Количество каналов	2
Частотный диапазон ОТ	1 мГц
Частотный диапазон ДО	60 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	2,5E-5 (опция ±2E-6)
Выходной уровень	2 мВ пик-пик
Выходной уровень (максимум)	24 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
ЦАП (бит)	16
Память (СПФ)	100Мб
Виды модуляции	АМ, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн, ФМн, ШИМ, SUM, DSSC
ГКЧ	Да
BURST Пакетный режим	Да
Экран (см, разрешение)	ЖК, сенсорный, 480x272, 11,00 см
Особенности	Генераторов сигналов произвольной формы с 2 аналоговыми выходными каналами и 16-битным вертикальным разрешением, частотой дискретизации до 625 Мвыб/с, длиной памяти 32 Мб и максимальной полосой модуляции до 1МГц. Генерация сложного многоуровневого последовательного сигнала, функции двойного импульса, суммирующей модуляции - всего 166 видов СПФ сигналов. Формирование PRBS шаблонов и синтез гармонического сигнала. Частотомер до 300МГц. Опция усилителя мощности до 8 Вт. (5 Вскз, 200 кГц).
Интерфейс	USB, LAN