



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**НИК (питания)**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 43102400



Напряжени

Ток \_\_\_\_\_

Мощность

Напряжени  
В

Количество  
каналов

Количество  
каналов

Защита от  
КЗ

Питание \_\_\_\_\_

## НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-1024:

Аналоговые источники питания с цифровой индикацией предназначены для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

## ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-1024:

- 3-х разрядный цифровой дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Возможность последовательного и параллельного подключения;
- Установка ограничения по току;
- Точность установки 0,01 А и 0,1 В;
- Дистанционное управление внешним напряжением или резистором.

## Характеристики АТН-1024

| Общие данные  |  |
|---|--|
| Количество каналов  | 1  |
| Выходные параметры  | 0,1... 20 В / 0,01... 3 А                                  |
| Погрешность установки   | $\pm 0,02\% + 2 \text{ мВ} / \pm 0,05\% + 0,25 \text{ мА}$ |
| Флуктуация (СКЗ/пик-пик)  | 0,2 мВ:4 мВ / 2 мА(СКЗ):10 мА(п-п)                         |
| Подключение нескольких блоков последовательно для увеличения выходного напряжения | да   |
| Подключение нескольких блоков параллельно для увеличения выходного тока           | да   |
| Компенсация падения напряжения в длинных проводах                                 | да   |
| Шаг регулировки выходного напряжения  | 0,1 В, тока 0,01 А   |
| Возможность заземления выходных гнезд   |  |
| Получение сигнала положительной или отрицательной полярности                      | да   |
| Питание   | 220 В  |
| Габариты  | 138x345x162 мм   |
| Масса   | 5,9 кг   |

## Комплектация АТН-1024

| №  | Наименование                | Количество |
|----|-----------------------------|------------|
| 1. | Прибор                      | 1          |
| 2. | Шнур питания                | 1          |
| 3. | Щуп                         | 2          |
| 4. | Предохранитель              | 1          |
| 5. | Руководство по эксплуатации | 1          |

