



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 234-90-07  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК (800) 200-00-00  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. Шипиловский бульвар, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43831100

## Электронная программируемая нагрузка



### Описание Aktakom ATH-8311

Электронная программируемая нагрузка ATH-8311 предназначена для работы в качестве нагрузки при испытании, настройке и регулировке блоков питания, усилителей, звуковоспроизводящей аппаратуры и других радиотехнических устройств с напряжением питания до 360 В, током нагрузки до 30 А, потребляемой мощностью до 300 Вт.

### ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ATH-8311:

- LCD дисплей с подсветкой;
- Режимы работы нагрузки: стабилизация тока нагрузки, стабилизация сопротивления, стабилизация (ограничение) мощности, динамическое тестирование;
- Дискретная установка входных параметров (непосредственным набором на клавиатуре или в пошаговом режиме);
- Защита от перенапряжения, по току, от перегрузки, от перегрева, от неправильно установленной полярности;
- Возможность установки пароля для блокировки клавиатуры;
- Автокалибровка;
- Интерфейс RS-232 (TTL). Гальваноразвязка интерфейса внутри прибора не предусмотрена.

### Характеристики Aktakom ATH-8311

| Параметр                   | Значение                         |
|----------------------------|----------------------------------|
| Входные параметры          |                                  |
| Напряжение на нагрузке     | 0...360                          |
| Ток в нагрузке             | 0...30 А                         |
| Потребляемая мощность      | 300 Вт                           |
| Стабилизация тока          |                                  |
| Диапазон установки         | 0,000...2,999 А / 3,00...30,00 А |
| Погрешность установки      | (0,2%+3 мА) / (0,2%+30 мА)       |
| Дискретность установки     | 1 мА / 10 мА                     |
| Стабилизация сопротивления |                                  |
| Диапазон установки         | 0,01...99,99 Ом / 100...500 Ом   |
| Дискретность установки     | 0,1 Ом / 0,01 Ом                 |
| Ограничение по мощности    |                                  |
| Диапазон установки         | 0...300 Вт                       |
| Дискретность установки     | 0,1 Вт                           |
| Общие характеристики       |                                  |
| Питание                    | 110 В/220 В                      |
| Габаритные размеры         | 285×95×215 мм                    |
| Масса                      | 4,5 кг                           |

### Комплектация Aktakom ATH-8311

| №  | Наименование                  | Количество |
|----|-------------------------------|------------|
| 1. | Электронная нагрузка ATH-8311 | 1          |

На  
В  
  
То  
  
Мо  
Вт  
  
Со

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 2. | Кабель питания              | 1 |
| 3. | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**