



Описание LA-1012

Профессиональный детектор скрытой проводки LA-1012 позволяет вам находить любые виды проводников на глубине до 2,5 метров. Это один из самых мощных детекторов среди приборов этого класса. В комплектацию прибора входит два устройства – приемник и передатчик, причем с одним приемником может одновременно работать несколько передатчиков. Имеется однополюсный и двухполюсный режимы работы, а также возможность бесконтактного обнаружения проводника под напряжением.

Детектор скрытой проводки LA-1012 оснащен большим ЖК-дисплеем с подсветкой, на котором отображаются результаты измерений. Для удобной работы в темных помещениях имеется встроенный светодиодный фонарик. Звуковая сигнализация (отключаемая) предупредит вас о близком местонахождении проводника, находящегося под напряжением. Вы можете вручную регулировать чувствительность детектора, либо включить автоматический режим работы.

Профессиональный искатель скрытой проводки и коммуникаций (трассоискатель) LA-1012 имеет особенности:

- Обнаружение любых видов проводников на глубине до 2,5 метров
- Два устройства: приёмник и передатчик
- Возможность использования нескольких передатчиков с одним приёмником
- Однополюсный и двухполюсный режимы работы
- Автоматическая или ручная регулировка чувствительности
- Бесконтактное обнаружение напряжения
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Встроенный фонарик
- Автоматическое отключение после 60 минут бездействия
- Графическая шкала
- Индикация низкого заряда батареи

Характеристики LA-1012

LA-1012	
Передатчик	
Выходной сигнал	125 кГц
Диапазон внешнего питающего напряжения	12...400В
Диапазон частот	0...60Гц
ЖК-дисплей	1 разряд
Автоматическое выключение	После 1 часа бездействия
Питание	Батарея =9В типа "Крона"
Потребление тока	Максимум 18мА
Предохранитель	0,5А 500В, 6,3×200 мм
Условия эксплуатации	0...40°C, <80%RH
Условия хранения	-20...60°C, <80%RH
Габаритные размеры	130×69×32 мм
Вес	130 г
Приёмник	
Глубина обнаружения кабеля	
Однополюсный режим	0...2 м
Двухполюсный режим	0...0,5 м
Глубина обнаружения напряжения	0...0,4 м
ЖК-дисплей	3,5 разряда
Автоматическое выключение	после 5 минут бездействия

Питание	Батарея =9В типа "Крона"
Потребление тока	40мА (с подсветкой и фонариком)
Условия эксплуатации	0...40°C, <80%RH
Условия хранения	-20...60°C, <80%RH
Габаритные размеры	196×61×39 мм
Вес	180 г

Комплектация LA-1012

- Детектор СЕМ LA-1012
- Передатчик
- Приёмник
- Провод (2 шт.)
- Зажим типа "Крокодил" (2 шт.)
- Щуп-насадка (2 шт.)
- Батарея 9 В (2 шт.)
- Руководство по эксплуатации

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83