



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Индикатор чередования фаз и вращения электродвигателя

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



На  
12  
На  
фа  
ес  
По  
вр  
ес  
Бе  
вр  
ес  
Пи  
Бе

### Описание Fluke 9062

Уникальный прибор Motor & Phase Rotation Indicator Fluke 9062 обеспечивает индикацию вращающегося поля и вращения электродвигателя, обладает преимуществом бесконтактного измерения. Будучи специально предназначенным для коммерческого и промышленного применения, прибор Fluke 9062 обеспечивает быструю индикацию чередования 3-х фаз с помощью входящих в комплект измерительных проводов, а также может использоваться для определения направления вращения синхронных и асинхронных 3-фазных двигателей. Бесконтактное измерение идеально подходит для электродвигателей со скрытым валом. Входящие в комплект щупы оснащены зажимами различных размеров, обеспечивающими безопасное подключение, в том числе и к промышленным штепсельным разъемам.

### ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА FLUKE 9062:

- 3-фазная индикация;
- Индикация чередования фаз;
- Индикация направления вращения электродвигателя;
- Бесконтактное определение направления вращения работающих электродвигателей.

### Характеристики Fluke 9062

Параметр	Значения
Диапазон напряжения	до 440 В
Индикатор фаз	120 ... 440 В переменного тока
Диапазон частот	2 ... 400 Гц
Временной режим работы	непрерывный
Рабочая температура	от 0 °С до 40 °С
Рабочая высота над уровнем моря	До 2000 м
Относительная влажность (Без образования конденсата)	от 15 % до 80 %
Класс пыли / влагозащитности	IP 40
Стандарт электробезопасности	EN 61010, EN 61557-7
Категория по перегрузке	Кат. III, 300 В
Габаритные размеры	124 x 61 x 27 мм
Вес	0,15 кг
Батареи	Одна батарея 9 В типа "Крона"

### Комплектация Fluke 9062

№	Наименование	Количество
1.	Индикатор чередования фаз Fluke 9062	1
2.	Гибкие тестовые щупы (черные)	3
3.	Зажимы типа «крокодил» (черные)	3
4.	Тестовые провода (черные)	3
5.	Руководство пользователя	1

