икатор чередования фаз и вращения электродвигателя

Артикул: 2438077

На

На фа

По вр

Бе вр

Пи

Описание Fluke 9062

Уникальный прибор Motor & Phase Rotation Indicator Fluke 9062 обеспечивает индикацию вращающегося поля и вращения электродвигателя, обладает преимуществом бесконтактного измерения. Будучи специально предназначенным для коммерческого и промышленного применения, прибор Fluke 9062 обеспечивает быструю индикацию чередования 3-х фаз с помощью входящих в комплект измерительных проводов, а также может использоваться для определения направления вращения синхронных и асинхронных 3-фазных двигателей. Бесконтактное измерение идеально подходит для электродвигателей со скрытым валом. Входящие в комплект щупы оснащены зажимами различных размеров, обеспечивающими безопасное подсоединение, в том числе и к промышленным штепсельным разъемам.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА FLUKE 9062:

- 3-фазная индикация;
- Индикация чередования фаз;
- Индикация направления вращения электродвигателя;
- Бесконтактное определение направления вращения работающих электродвигателей.

Характеристики Fluke 9062

Параметр	Значения
Диапазон напряжения	до 440 В
Индикатор фаз	120 ... 440 В переменного тока
Диапазон частот	2 ... 400 Гц
Временной режим работы	непрерывный
Рабочая температура	от 0 °C до 40 °C
Рабочая высота над уровнем моря	До 2000 м
Относительная влажность (Без образования конденсата)	от 15 % до 80 %
Класс пыле / влагозащищенности	IP 40
Стандарт электробезопасности	EN 61010, EN 61557-7
Категория по перегрузке	Кат. III, 300 В
Габаритные размеры	124 x 61 x 27 мм
Вес	0,15 кг
Батареи	Одна батарея 9 В типа "Крона"

Комплектация Fluke 9062

№	Наименование	Количество
1.	Индикатор чередования фаз Fluke 9062	1
2.	Гибкие тестовые щупы (черные)	3
3.	Зажимы типа «крокодил» (черные)	3
4.	Тестовые провода (черные)	3
5.	Руководство пользователя	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83