



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## контактный безопасный индикатор фаз

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На  
70  
На  
фа  
ес  
По  
вр:  
ес  
Пи  
Бэ

### ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАТОРА ФАЗ KEW 8035

- Новая технология позволяет проводить безопасное тестирование без необходимости непосредственного контакта между щупами и проводниками под напряжением.
- Изолированные зажимы типа «крокодил» позволяют закреплять щупы на изолированных проводниках ф от 2,4 до 30 мм.
- Чередование фаз индицируется вращающейся индикацией светодиодов и понятным звуковым сигналом.
- Благодаря магниту тыльной стороне, прибор можно закреплять на металлических поверхностях.
- Безопасное тестирование без прямого контакта с проводниками под напряжением.

### Характеристики KEW 8035

Параметры	Значения
Функции	Чередование фаз (По часовой/ против часовой стрелки), Наличие открытой фазы
Способ определения	Электростатическая индукция
Диапазон измеряемого напряжения	От 70 до 1000В AC фаза к фазе (синусоидальная волна, непрерывный сигнал)
Диаметр тестируемого проводника	Изолированный проводник от 2,4 до 30 мм (сечением от 1,5 до 325мм <sup>2</sup> )
Диапазон измеряемой частоты	От 45 до 66 Гц
Чередование фаз	<u>По часовой стрелке:</u> Светодиоды (Зеленая стрелка) загораются в направлении по часовой стрелке, горит зеленый символ «CW», прерывающийся звуковой сигнал <u>Против часовой стрелки:</u> Светодиод (Красная стрелка) загораются в направлении против часовой стрелки, горит красный символ «CCW», непрерывный звуковой сигнал
Визуальная индикация	По средствам светодиодов повышенной яркости.
Условия применения	Диапазон температуры/ влажности: от -10 до 50°C, 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	Диапазон температуры/ влажности: от -20 до 60°C, 80% (без образования конденсата)
Источник питания	Щелочные батареи (LR6) x 4 Непрерывное использование: около 100 часов (Автоматическое отключение через 10 минут)
Предупреждение об уровне напряжения батарей	Если напряжение батареи слишком низкое, светодиод «Питание» мигает
Измерительные щупы	Провода с двойной изоляцией, длина около 70 см.
Цвета	L1 (U) - красный, L2 (V) - белый, L3 (W) - синий
Стандарты	МЭК61010-1, КАТ. IV 600В, КАТ. III 1000В Степень загрязнения 2, МЭК 61326-1
Габаритные размеры/ Вес	112 x 60 x 36 мм, около 380г.

### Комплектация KEW 8035

№	Наименование	Количество
1.	Футляр для переноски	1
2.	Щелочные батареи (LR6)x 4	4
3.	Руководство по эксплуатации	1

