



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350 00 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

Л. Удальцова, Дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ослабляющий RIGOL TIP-MMCX-50X-05

Артикул: 132210



Наконечник ослабляющий RIGOL TIP-MMCX-50X-05 представляет собой цилиндрический гибкий изолированный проводник со встроенным делителем 50:1.

Наконечник одним разъемом подключается к точке измерения, а другим – к электронно-оптическому преобразователю (конвертору). Предназначен для работы в составе комплекта пробника осциллографического с оптической развязкой RIGOL PIA1050 и служит для передачи электрического сигнала на вход осциллографа с коэффициентом ослабления 50:1.

## ПРИМЕНЕНИЕ (В КОМПЛЕКТЕ ПРОБНИКА)

- Оценка силовых устройств, параллельные измерения тока, устранение неполадок при EMI (электромагнитной интерференции) и при работе с ESD (электростатически чувствительными устройствами)
- Проектирование приводов двигателей, преобразователей мощности, электронных балластов
- Проектирование и анализ полумостовых/полномостовых устройств на основе GaN, SiC, IGBT
- Испытание инверторов, импульсных источников питания
- Испытание изоляционных материалов
- Высоковольтные, в том числе и широкополосные, приложения
- Измерения электрических величин с помощью приборов, изолированных от цепей заземления

## НАЗНАЧЕНИЕ

Продукт предназначен для измерений параметров электронных устройств в производственных и лабораторных целях в составе комплекта пробника RIGOL PIA1100.

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Верхняя рабочая частота 500 МГц
- Синфазное входное напряжение до 85 кВ<sub>пик</sub>

## Характеристики Наконечник ослабляющий RIGOL TIP-MMCX-50X-05

	RIGOL TIP-MMCX-50X-05
Рабочий частотный диапазон	DC – 500 МГц
Максимальное неразрушающее напряжение	1000 В <sub>пик-пик</sub>
Входной импеданс	4,19 МОм    2 пФ
Коэффициент ослабления	50:1
Диапазон входного напряжения	± 25 В
Входной разъем	MMCX