



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 77 (495) 505-11-11 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100 10 11 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ПРАВОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АДВОКАТ В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ
/2 - источник питания лабораторный (1; 0 В ... 60 В; 0 А ... 30 А



Описание ПрофКип Б5-88/2 - источник питания лабораторный (1; 0 В ... 60 В; 0 А ... 30 А)

Назначение источника питания ПрофКип Б5-88/2

Импульсные источники питания ПрофКип Б5-88/2 предназначены для питания стабилизированным напряжением и током узлов, и схем радиоэлектронной аппаратуры, при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Принцип действия источника питания основан на преобразовании напряжения питающей сети переменного тока в напряжение постоянного тока, которое потом преобразуется в выходное напряжение источника питания при помощи широтно-импульсной модуляции с последующей фильтрацией. Приборы включены в государственный реестр средств измерений РФ и допущены к применению в сфере метрологического контроля, разработаны и производятся на территории РФ российскими инженерами и электронщиками.

Особенности и преимущества источника питания ПрофКип Б5-88/2

- Количество каналов: 1
- Выходное напряжение: 0...60В
- Выходной ток: 0...30А
- Выходная мощность: 600 Вт
- Малая погрешность установки напряжения и тока
- Отсутствие дополнительной погрешности измерения напряжения и тока
- Малый уровень шумов и пульсаций
- Прочный корпус из металла, улучшающий электромагнитную совместимость с окружающим оборудованием
- Встроенная защита от перегрузок источника питания
- Встроенная защита от перегрева источника питания
- Графический многофункциональный дисплей
- Быстрая и удобная настройка напряжения и тока, благодаря отдельным ручкам регулировки
- Производство: Россия
- Госреестр средств измерений РФ
- Опция S102 в комплекте: клеммы компенсации напряжения

Основные технические и метрологические характеристики источника питания ПрофКип Б5-88/2

Модификация	ПрофКип Б5-88/2
Значение выходного напряжения основного канала, В	0...60
Значение выходного тока основного канала, А	0...30
Абсолютная погрешность установки напряжения по встроенному вольтметру	$\pm (0,002U + 0,01) В$
Абсолютная погрешность измерения силы тока по встроенному амперметру	$\pm (0,005I + 0,02) А$
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока в нагрузке от нуля до максимального значения. (В режиме стабилизации напряжения)	$\pm (0,002 \cdot U_{вых} + 0,01)$
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания на 10% от номинального (В режиме стабилизации напряжения)	$\pm (0,001 \cdot U_{вых} + 0,003)$
Пульсации выходного напряжения (среднеквадратическое значение)	не более 5 мВ
Нестабильность тока в нагрузке при изменении выходного напряжения (В режиме стабилизации тока)	$\pm (0,002I + 5 мА)$

Общие данные источника питания ПрофКип Б5-88/2

Напряжение питания	Сеть переменного тока 198...242 В 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность ВА	750
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина) мм	225x90x355
Масса кг	5
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	от +18 до +28

Относительная влажность
Атмосферное давление, кПа

не более 80%
от 84 до 106

Комплект поставки источника питания ПрофКип Б5-88/2

Источник питания	1 шт
Кабель питания	1 шт
Руководство по эксплуатации ПРШН.418111.202-2022 РЭ	1 шт

Опции в комплекте

- Опция S102 в комплекте: клеммы компенсации напряжения

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83