



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 340-10-10
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 301 01 01
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, д. 10
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
E-MAIL: SAZ@ESKOMP.RU

3М-генератор сигналов низкочастотный



Ди
ча

Фс
си

Ам

Вь
ат

Ос

Описание ПрофКип ГЗ-133М

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ НИЗКОЧАСТОТНОГО ПРОФКИП ГЗ-133М

Генератор сигналов низкочастотный ПрофКип ГЗ-133М предназначен для исследования, настройки и испытаний систем и приборов, используемых в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной и измерительной технике, приборостроении. Прибор обеспечивает формирование сигналов прямоугольной, треугольной, синусоидальной формы, а также импульсов TTL уровней в диапазоне частот от 0.06 Гц до 6 МГц.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ НИЗКОЧАСТОТНОГО ПРОФКИП ГЗ-133М

- Форма сигнала: синус, меандр, треугольник и др.
- Диапазон частот: 0.06 Гц ... 6 МГц
- Частотомер 5 знаков до 15 МГц (работает с внешним и внутренним источником сигнала)
- Выходной аттенуатор: 0 дБ /20 дБ /40 дБ / 60 дБ
- Плавное изменение симметрии выходного сигнала
- Плавное изменение постоянной составляющей выходного сигнала
- VCF вход позволяет реализовать свип-режим или режим ЧМ
- Возможность получения пилообразного сигнала и инверсии выходных сигналов

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ НИЗКОЧАСТОТНОГО ПРОФКИП ГЗ-133М

Параметры	Значения
Основной выход	
Диапазон частот	0.06 Гц ... 6 МГц
Форма сигналов	синусоидальный, меандр, треугольник и т.д.
Выходное сопротивление	50 Ом \pm 10%
Амплитуда выходного сигнала	\geq 20 Впик-пик (без нагрузки)
Ослабление выходного сигнала	0 дБ /20 дБ /40 дБ /60 дБ
Сдвиг по постоянному току	0 В ... \pm 10В регулируемый
Симметрия	10% ... 90%
Синусоидальный сигнал	
Коэффициент искажения	10 Гц ... 100 кГц $<$ 1%
Частотный отклик	0.2 Гц ... 100 кГц \leq \pm 0.5 дБ 100 кГц ... 2 МГц \leq \pm 1 дБ
Меандр	
Время нарастания и спада	$<$ 100 нс
TTL выход	
Время нарастания и спада	\leq 1 мкс
Нижний уровень	\leq 0.4 В
Верхний уровень	\leq 3.5 В
Импеданс	600 Ом
Вход управления частотой напряжением (VCF)	
Выходное напряжение	-5 В ... 0 В
Полное выходное сопротивление	10 кОм \pm 10%
Частотомер	
Дисплей	5 знаков
Частотный диапазон	1 Гц ... 15 МГц
Полное входное сопротивление	\geq 1 МОм /20 пФ
Чувствительность	100 мВ
Разрешение	0.1 Гц /1 Гц /10 Гц /100 Гц

Точность	$\leq 0.003\% \pm 1$ знач.
Максимально допустимое входное сопротивление	150 В (с аттенуатором)
Входной аттенуатор	0 дБ /20 дБ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ НИЗКОЧАСТОТНОГО ПРОФКИП ГЗ-133М

- Питание: 110 В ... 127 В $\pm 10\%$, 220 В ... 240 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц /60 Гц ± 2 Гц
- Габаритные размеры: 310x80x230 мм
- Вес: 1.75 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ НИЗКОЧАСТОТНОГО ПРОФКИП ГЗ-133М

Наименование	Количество
Генератор сигналов низкочастотный ПрофКиП ГЗ-133М	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Характеристики ПрофКиП ГЗ-133М

Параметр	Значение
Основной выход	
Диапазон частот	0,06 Гц ... 6 МГц
Форма сигналов	Синусоидальный, меандр, треугольник и т.д.
Выходное сопротивление	50 Ом $\pm 10\%$
Амплитуда выходного сигнала	≥ 20 Впик-пик (без нагрузки)
Ослабление выходного сигнала	0 дБ /20 дБ /40 дБ /60 дБ
Сдвиг по постоянному току	0 В ... ± 10 В регулируемый
Симметрия	10% ... 90%
Синусоидальный сигнал	
Коэффициент искажения	10 Гц ... 100 кГц $< 1\%$
Частотный отклик	0.2 Гц ... 100 кГц $\leq \pm 0.5$ дБ; 100 кГц ... 2 МГц $\leq \pm 1$ дБ
Меандр	
Время нарастания и спада	< 100 нс
TTL Выход	
Время нарастания и спада	≤ 1 мкс
Нижний уровень	≤ 0.4 В
Верхний уровень	≤ 3.5 В
Импеданс	600 Ом
Вход управления частотой напряжением (VCF)	
Выходное напряжение	-5 В ... 0 В
Полное выходное сопротивление	10 кОм $\pm 10\%$
Частотомер	
Дисплей	5 знаков
Частотный диапазон	1 Гц ... 15 МГц
Полное входное сопротивление	≥ 1 МОм /20 пФ
Чувствительность	100 мВ
Разрешение	0.1 Гц /1 Гц /10 Гц /100 Гц
Точность	$\leq 0.003\% \pm 1$ значение
Максимально допустимое входное сопротивление	150 В (с аттенуатором)
Входной аттенуатор	0 дБ /20 дБ
Общие характеристики	
Питание	110 В ... 127 В $\pm 10\%$, 220 В ... 240 В $\pm 10\%$, 50 Гц ± 2 Гц /60 Гц ± 2 Гц
Габаритные размеры	310 x 80 x 230 мм
Вес	1,75 кг

Комплектация ПрофКиП ГЗ-133М

№	Наименование	Количество
1.	Генератор сигналов низкочастотный ПрофКиП ГЗ-133М	1
2.	Кабель питания	1

№	Наименование	Количество
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83