



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 100 00 42
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: П. Пилиповский, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 1335.8988.02



Описание Rohde & Schwarz RTM-B1

Опция смешанных сигналов Rohde & Schwarz RTM-B1 для осциллографов RTM3002 и RTM3004.

Характеристики Rohde & Schwarz RTM-B1

Совместимость	RTM3002 и RTM3004
Каналы	16 каналов, распределенных по двум логическим пробникам
Память для собранных данных	10 млн отсчетов с двумя логическими пробниками 20 млн отсчетов с одним логическим пробником
Частота дискретизации	2,5 ГГц с двумя логическими пробниками 5 ГГц с одним логическим пробником
Входной импеданс	100 кОм \pm 2 % \approx 4 пФ (изм.) на наконечнике пробника
Макс. входная частота	400 МГц (изм.)
Макс. входное напряжение	\pm 40 В (пик)
Минимальное отклонение входного сигнала	500 мВ (размах) (изм.)

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83