



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
RFSU6
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: RFSU6

Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ви
мо

ГК'

Ин



Описание AnaPico HI-END RFSU6

Серия аналоговых генераторов сигналов **RFSU** одновременно обеспечивает высокий уровень выходной мощности и низкий уровень нелинейных частотных искажений.

Аналоговый генератор **RFSU6** обеспечивает аналоговое и цифровое свипирование, включая свипирование по списку, что позволяет устанавливать частоту, мощность и время выдержки индивидуально.

Гибкие возможности запуска упрощают интеграцию с системами тестирования.

Основные особенности:

- Высокая выходная мощность.
- Время установки частоты/амплитуды 200 мкс (20 мкс с опцией FS).
- Фазовый шум < -145 дБн/Гц (отстройка на 20 кГц от несущей 1 ГГц).
- Работа от внешнего аккумулятора.

Характеристики AnaPico HI-END RFSU6

Параметр	Значение
Количество каналов	1
Частотный диапазон	от 100 кГц до 6 ГГц
Разрешение	0,001 Гц
Скорость перестройки частоты	200 мкс (20 мкс опция FS)
Фазовый шум на 1 ГГц	Отстройка 10 Гц: -87 дБн/Гц (-103 дБн/Гц опция ULN) Отстройка 1 кГц: -130 дБн/Гц Отстройка 20 кГц: -145 дБн/Гц Отстройка 100 кГц: -150 дБн/Гц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 5 \times 10^{-7}$
Выходной уровень (минимум)	-20 дБм, -90 дБм - опция PE4
Выходной уровень (максимум)	23 дБм
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	АМ, ФМ, ЧМ, ИМ
ГКЧ	Линейное, логарифмическое, случайное, по списку
Интерфейсы управления	Ethernet, USB, GPIB
Свипирование	по списку, частотное, по уровню мощности
Размеры	173.6 x 291.7 x 116.9 мм