



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по номеру 8 800 100 10 70-37
генератор импульсов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-3309/2



Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ра

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ АК ИП-3309/2:

- Число каналов: 4, независимая регулировка параметров;
- Диапазон частот: 1 Гц;
- Длительность фронта/среза импульса: ≤ 70 пс;
- Длительность импульса: 300 пс ... 1;
- Высокая точность установки временных параметров $5 \cdot 10^{-6}$;
- Режим одиночных и парных импульсов, регулируемая задержка между основным и синхроимпульсом, формирование пакета импульсов;
- Выходной уровень до 5 Впик-пик на нагрузке 50 Ом;
- Регулировка смещения ($\pm 2,5$ В);
- Графический ЖК-дисплей, диагональ 17,78 см, емкостной сенсорный;
- Интерфейс: USB;
- Возможность монтажа в 19" стойку, высота 3U.

Характеристики АК ИП-3309/2

Количество каналов	4
Частотный диапазон ОТ	0,125 Гц
Частотный диапазон ДО	125 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 5 \cdot 10^{-6}$
Выходной уровень (минимум)	10 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	5 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
BURST Пакетный режим	да
Экран (см, разрешение)	Емкостной сенсорный ЖК 17,78 см
Особенности	Длительность фронта/среза - ≈ 95 пс Регулировка смещения $\pm 2,5$ В. Минимальная длительность импульса от 300 пс. Формирование - одиночного, парных импульсов, последовательности из 3-х и 4-х импульсов, последовательность тактовых импульсов (clock). Максимальная частота до 500 МГц (формирование в режиме «4 импульса»/quadruple). Опция - монтаж в 19" стойку, высота корпуса 3U.
Интерфейс	USB LAN

Комплектация АК ИП-3309/2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АК ИП-3309/2

№	Наименование	Количество
1	Генератор импульсов АК ИП-3309/2	1

