



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 300-00-00
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100 10 13
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Заводская, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: ATK-5307



Исполнение _____

Частота
импульсов _____

Сопротивление _____

Разрешение _____

Подсветка _____

Дисплей _____

Погрешность _____

Описание Aktakom ATK-5307

Цифровой измеритель заземления ATK-5307 предназначен для измерения сопротивления различных объектов, не находящихся под напряжением.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ATK-5307:

- Широкий диапазон и высокая точность измерений;
- Система защиты от перегрузок;
- Прочный пластиковый корпус;
- Экран: 3¼-разрядный ЖКИ с макс. значением 3999;
- Выбор диапазона: Все диапазоны выбираются одним переключателем;
- Индикатор выхода за границы диапазона;
- Индикация разряда батареи.

Характеристики Aktakom ATK-5307

Параметр	Значения	Погрешность	Защита от перегрузки
Напряжение заземления (50 Гц, 60 Гц)			
Земля В	0,1 В	± (1% + 4)	400 В скз*/1 мин
*среднее квадратическое значение			
Сопротивление заземления			
40 Ом	0,01 Ом	± (2% + 0,2 Ом)	250 Вскз*/10 с
400 Ом	0,1 Ом	± (2% + 3)	
4000 Ом	1 Ом	± (2% + 3)	
Потребление тока			
Диапазон		IN	
Земля В		22 мА	
40 Ом/400 Ом/4000 Ом		42 мА	
Общие технические характеристики			
Время измерения		2,5 раз/с	
Дополнительные функции		автоматическая установка нуля; автовыключение через 3 мин	
Температура эксплуатации		0...40 °С	
Питание		8×1,5 В	
Габаритные размеры		190×140×77 мм	
Масса		800 г	

Комплектация Aktakom ATK-5307

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления заземления ATK-5307	1
2.	Комплект измерительных щупов	1

3.	Руководство по эксплуатации	1
----	-----------------------------	---

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83