



ТД «ЭСКО» генератор

Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА VICTOR VC2002:

Функциональный генератор **VC2002** предназначен для генерации сигналов в диапазоне частот от 0,2 Гц до 2 МГц и имеет встроенные 6-ти разрядный частотомер и 3-х разрядный вольтметр. Генератор вырабатывает сигналы различной формы – синусоидальные, прямоугольные и треугольные с возможностью плавной регулировки частоты и амплитуды сигнала.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА VICTOR VC2002:

- Диапазон частот 0.2 Гц - 2 МГц;
- 8-разрядный цифровой дисплей (включая 3 разряда для индикации напряжения);
- Одновременная индикация частоты и напряжения сигнала;
- Синус, треугольный и прямоугольный сигналы на выходе;
- Регулировка симметрии 20%-80%;
- Диапазон выходных напряжений (без аттенюатора) 0.9 В - 10 В;
- Дополнительные ступенчатые аттенюаторы (-20 дБ и -40 дБ);
- Самый недорогой из существующих на рынке функциональных генераторов;
- Идеальный выбор для школ и начинающих радиолюбителей;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА VICTOR VC2002:

Параметр	Значение
Диапазон частот	0,2 Гц - 2 МГц
Регулировка симметрии	20%-80%
Диапазон выходных напряжений (без аттенюатора)	0,9 В - 10 В
Напряжение питания	110/220 В ± 10%
Сервис	Одновременная индикация частоты и напряжения сигнала Синус, треугольный и прямоугольный сигналы на выходе Дополнительные ступенчатые аттенюаторы (-20 дБ и -40 дБ)
Дисплей	8-разрядный цифровой (включая 3 разряда для индикации напряжения)
Габариты	270x215x100 мм
Вес	1,6 кг

Комплектация Victor VC2002

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR VC2002

№	Наименование	Количество
1	Генератор Victor VC2002	1
2	Соединительные провода	1
3	Сетевой шнур	1
4	Кабель BNC-BNC	1
5	Кабель BNC-зажимы "крокодил"	1
6	Руководство по эксплуатации	1

