омметр цифровой

Артикул: 46600000

Ни
со

Ве
со

На
ра

От
ин

Ма
А

По
изм

Сх
изм

Вы
изм

НАЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО МИЛЛИОММЕТРА АМ-6000:

Цифровой миллиомметр АМ-6000 предназначен для измерения малых значений сопротивления в широком диапазоне и с высоким разрешением. Для предотвращения возникновения переходного сопротивления или сопротивления измерительных проводов, принцип работы прибора основан на “4-х проводной схеме измерения”, который позволяет проводить измерения с высокой точностью. Идеально подходит для измерения сопротивления обмоток электродвигателей и трансформаторов, а также наладки электронного оборудования.

Цифровой миллиомметр АМ-6000: измерение сопротивлений 0,1 мОм ... 2 кОм, точность 0,75%, дополнительные функции: возможность точных измерений по 4-х проводной схеме; питание 220 В, габариты 160x120x85 мм, вес 0,68 кг.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МИЛЛИОММЕТРА АМ-6000:

- 4 входных разъема для точного измерения малых значений сопротивления;
- Диапазон измерений 0,1 мОм ... 2000 Ом, 5 поддиапазонов;
- Большой ЖК-дисплей с высотой цифр 18 мм;
- Защита от перегрузок.

Характеристики Aktakom AM-6000

Диапазон	Разрешение	Ток тестирования	Погрешность
Технические характеристики			
200 мОм	0,1 мОм	100 мА	± 1%
2000 мОм	1 мОм	10 мА	± 1%
20 Ом	10 мОм	10 мА	± 1%
200 Ом	0,1 Ом	1 мА	± 1%
2000 Ом	1 Ом	1 мА	± 1%
Общие характеристики			
Дисплей		жидкокристаллический дисплей, 3½ разряда	
Установка «0»		встроенным регулятором	
Интерфейс		4 входных разъема для точного измерения значений сопротивления	
Время измерения		0,4 сек	
Питание		220 В, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность		2 ВА	
Масса		680 г	
Габаритные размеры		160x120x85 мм	

Комплектация Aktakom AM-6000

№	Наименование	Количество

1.	Цифровой миллиомметр АМ-6000	1
2.	Кабель питания	1
3.	Инструкция по эксплуатации	1
4.	2-х проводной щуп с зажимом	2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83