ронная программируемая нагрузка

Артикул: 43831000

На
В

То

Мо
Вт

Со

Описание Aktakom ATH-8310

Электронная программируемая нагрузка предназначена для работы в качестве нагрузки при испытании, настройке и регулировки блоков питания, усилителей, звуковоспроизводящей аппаратуры и других радиотехнических устройств с напряжением питания до 360 В, током нагрузки до 30 А, потребляемой мощностью до 150 Вт.

ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ATH-8310:

- LCD дисплей с подсветкой;
- Режимы работы нагрузки: стабилизация тока нагрузки, стабилизация сопротивления, стабилизация (ограничение) мощности, динамическое тестирование;
- Дискретная установка входных параметров (непосредственным набором на клавиатуре или в пошаговом режиме);
- Защита от перенапряжения, по току, от перегрузки, от перегрева, от неправильно установленной полярности;
- Возможность установки пароля для блокировки клавиатуры;
- Автокалибровка;
- Интерфейс RS-232 (TTL). Гальваноразвязка интерфейса внутри прибора не предусмотрена.

Характеристики Aktakom ATH-8310

Параметр	Значение
Входные параметры	
Напряжение на нагрузке	0...360
Ток в нагрузке	0...30 А
Потребляемая мощность	150 Вт
Стабилизация тока	
Диапазон установки	0,000...2,999 А / 3,00...30,00 А
Погрешность установки	(0,2%+3 мА) / (0,2%+30 мА)
Дискретность установки	1 мА / 10 мА
Стабилизация сопротивления	
Диапазон установки	0,01...99,99 Ом / 100...500 Ом
Дискретность установки	0,1 Ом / 0,01 Ом
Ограничение по мощности	
Диапазон установки	0...150 Вт
Дискретность установки	0,1 Вт
Общие характеристики	
Питание	220 В
Габаритные размеры	285×95×215 мм
Масса	4,5 кг

Комплектация Aktakom ATH-8310

№	Наименование	Количество
1.	Электронная программируемая нагрузка ATH-8310	1

2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83