



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Индикатор чередования фаз и вращения электродвигателя

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



На

На  
фа

По  
вр

Бе  
вр

Пи

### Описание Fluke 9062

Уникальный прибор Motor & Phase Rotation Indicator Fluke 9062 обеспечивает индикацию вращающегося поля и вращения электродвигателя, обладает преимуществом бесконтактного измерения. Будучи специально предназначенным для коммерческого и промышленного применения, прибор Fluke 9062 обеспечивает быструю индикацию чередования 3-х фаз с помощью входящих в комплект измерительных проводов, а также может использоваться для определения направления вращения синхронных и асинхронных 3-фазных двигателей. Бесконтактное измерение идеально подходит для электродвигателей со скрытым валом. Входящие в комплект щупы оснащены зажимами различных размеров, обеспечивающими безопасное подключение, в том числе и к промышленным штепсельным разъемам.

### ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА FLUKE 9062:

- 3-фазная индикация;
- Индикация чередования фаз;
- Индикация направления вращения электродвигателя;
- Бесконтактное определение направления вращения работающих электродвигателей.

### Характеристики Fluke 9062

| Параметр                                             | Значения                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Диапазон напряжения                                  | до 440 В                       |
| Индикатор фаз                                        | 120 ... 440 В переменного тока |
| Диапазон частот                                      | 2 ... 400 Гц                   |
| Временной режим работы                               | непрерывный                    |
| Рабочая температура                                  | от 0 °C до 40 °C               |
| Рабочая высота над уровнем моря                      | До 2000 м                      |
| Относительная влажность (Без образования конденсата) | от 15 % до 80 %                |
| Класс пыли / влагозащитности                         | IP 40                          |
| Стандарт электробезопасности                         | EN 61010, EN 61557-7           |
| Категория по перегрузке                              | Кат. III, 300 В                |
| Габаритные размеры                                   | 124 x 61 x 27 мм               |
| Вес                                                  | 0,15 кг                        |
| Батареи                                              | Одна батарея 9 В типа "Крона"  |

### Комплектация Fluke 9062

| №  | Наименование                         | Количество |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1. | Индикатор чередования фаз Fluke 9062 | 1          |
| 2. | Гибкие тестовые щупы (черные)        | 3          |
| 3. | Зажимы типа «крокодил» (черные)      | 3          |
| 4. | Тестовые провода (черные)            | 3          |
| 5. | Руководство пользователя             | 1          |

