# МЕГЕОН 40850

Артикул: 3948

**На**

**На фа**

**По вр**

## НАЗНАЧЕНИЕ ФАЗОУКАЗАТЕЛЯ МЕГЕОН 40850

Фазоуказатель МЕГЕОН 40850 — это портативный прибор, разработанный для профессиональных электриков, обеспечивающий быстрое и точное определение порядка чередования фаз в трехфазных сетях переменного тока с рабочим напряжением от 200 до 480 В. Соответствуя второму классу безопасности, он позволяет проводить измерения удобно и безопасно, сигнализируя о наличии или отсутствии фаз с помощью светодиодов на фронтальной панели и встроенного зуммера. Этот инструмент идеально подходит для подключения оборудования, такого как приводы или трансформаторы, где важен правильный порядок фаз.

## ОСОБЕННОСТИ ФАЗОУКАЗАТЕЛЯ МЕГЕОН 40850

Фазоуказатель МЕГЕОН 40850 сочетает в себе практичность и надежность, что делает его незаменимым в работе:

- Небольшой вес (около 200 г) и эргономичный корпус размером 85×64×23 мм для комфортной переноски и использования.
- Высокая надежность и прочная конструкция, выдерживающая импульсное напряжение до 4000 В (изоляция 2000 В в течение минуты).
- Измерительные щупы типа «крокодил» в комплекте, упрощающие подключение и освобождающие руки оператора.
- Визуальное (светодиоды) и звуковое (зуммер) оповещение о порядке чередования фаз или их отсутствии.
- Надежное резьбовое соединение щупов и зажимов для стабильного контакта во время измерений.

МЕГЕОН 40850 работает в диапазоне частот 20–400 Гц, что позволяет использовать его как в промышленных сетях, так и со специализированным оборудованием. Компактный чехол в комплекте обеспечивает удобство хранения и транспортировки, а длина проводов (680 мм) гарантирует безопасное расстояние от токоведущих элементов. Этот фазоуказатель — простой и эффективный инструмент, не требующий специальных навыков, что делает его доступным даже для технически грамотных пользователей без профильного обучения.

## Характеристики МЕГЕОН 40850

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 200~480 В (трехфазная сеть переменного тока) |
| Стойкость изоляции | 2000 В в течение одной минуты (импульсное напряжение 4000 В) |
| Диапазон частоты | 20~400 Гц |
| Максимальная продолжительность измерения | 60 минут при переменном напряжении 200 В 4 минуты при переменном напряжении 480 В |
| Размеры | 85 x 64 x 23 мм (без измерительных проводов) |
| Масса | Около 200 г |

## Комплектация МЕГЕОН 40850

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Фазоуказатель МЕГЕОН 40850 | 1 |
| 2. | Зажим типа "Крокодил" | 3 |
| 3. | Ремешок на запястье | 1 |
| 4. | Чехол для хранения и транспортирования | 1 |
| 5. | Инструкция по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование