...ритель фазовой ротации и направления вращения двигателя

Артикул: CA 6609

Напряжение

Наличие U на фазе

Порядок чередования / Направ вращения

Бесконтактное определение на вращения

Питание

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА С.А 6609:

- CA6609 позволяет определять фазовую последовательность трехфазных цепей переменного тока.
- Индикация фазовой ротации осуществляется как с помощью звуковой, так и световой сигнализации.
- CA6609 позволяет определять присутствие или отсутствие фазы (напряжение между фазой и нейтралью должно быть больше 100 В)
- Обеспечивает индикацию вращения двигателя контактным и бесконтакным способами.
- Определение активации соленоида без подключения.
- Автоматическая индикация разряда батареи.
- Использование прибора при разряженной батарее приведет к ошибочным показаниям.

Характеристики Chauvin Arnoux C.A 6609

Параметр	Значения
Диапазон тестирования по частоте, Гц	15...400
Диапазон тестирования по напряжению, В	40...600 (предельное напряжение 750 В)
Рабочая температура при влажности 80%, °С	0...+40 эксплуатация внутри помещений
Температура хранения, °С	-20...+50
Изоляционные свойства	до 6 кВ постоянного напряжения
Элемент питания	9 В NEDA 1604 IEC 6F22 JIS 006P
Высота над уровнем моря	до 2000 м
Изоляция	двойная
Габаритные размеры, мм	130x69x32
Масса, г	170

Комплектация Chauvin Arnoux C.A 6609

№	Наименование	Количество
1.	Прибор CA6609	1
2.	Комплект измерительных проводов (красный, черный, синий)	1
3.	БЗажимы "крокодил"атарея	3
4.	Транспортная сумка	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование