



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

рузка электронная программируемая

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-1317



На
В

То

Мо
Вт

Ти

Ко
ка

Описание АКИП-1317

Нагрузка электронная программируемая АКИП-1317: Диапазон частот 0...70 Гц; Режимы постоянного тока и постоянного сопротивления; Входные параметры нагрузки: 300 В, 4 А, 300 Вт; Одновременное отображение тока, напряжения, мощности (4,5 разряда); Для работы требуется шасси 3300С или 3302С; Масса 3,5 кг.

Характеристики АКИП-1317

Параметр	Значения
Входные параметры	
Напряжение в нагрузке	300 В
Ток в нагрузке	4 А
Потребляемая мощность	300 Вт
Режим постоянного тока (0 ... 70 Гц)	
Диапазон установки	0 ... 2/4 А в диапазоне частот 40-70 Гц и постоянный ток
Дискретность установки	0,5 мА / 1 мА
Режим постоянного сопротивления (0 ... 70 Гц)	
Диапазон установки	7,5 Ом ... 30/120 кОм в диапазоне частот 0 ... 70 Гц
Дискретность установки	0,008 Ом / 0,03 Ом
Измерение напряжения	
Диапазон	0 ... 300 В
Разрешение	0,01 В
Измерение тока	
Диапазон	0 ... 4 А
Разрешение	0,001 А
Измерение мощности	
Диапазон	0 ... 300 Вт
Разрешение	0,1 Вт
Погрешность измерения	
Погрешность измерения тока и напряжения	± (0,5%*Хизм + 0,5%*Хпред)
Общие данные	
Габаритные размеры	108 x 143 x 405 мм
Масса	3,5 кг

Комплектация АКИП-1317

№	Наименование	Количество
1.	Нагрузка электронная программируемая АКИП-1317	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

