



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

8 (495) 241-3333

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 (800) 707-1717

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

24/7 (по Москве)

модульная электронная нагрузка постоянного тока

Артикул: АКИП-1303А



На
В

То

Мо
Вт

Ти

Ко
ка

Описание АКИП-1303А

Нагрузка электронная программируемая модульная АКИП-1303А: Ток до 10 А; Напряжение до 250 В; Мощность до 300 Вт; Интерфейс RS-232, опционально: дистанционное управление по интерфейсу КОП (используется только один адрес); Одновременная индикация I/ U/ P (4,5 разр.); Установка ограничения по мощности; Для работы требуется шасси 3300С или 3302С; Масса 3,5 кг.

Благодаря наличию 2-х базовых шасси 3300С и 3302С имеется возможность набора требуемого сочетания нагрузочной мощности и числа измерительных каналов (установкой от 1 до 4-х сменных модулей).

Дискретная установка входных параметров (непосредственным набором на клавиатуре или в пошаговом режиме).

Характеристики АКИП-1303А

Параметр	Значения
Входные параметры	
Напряжение на нагрузке	250 В
Ток в нагрузке	10 А
Потребляемая мощность	300 Вт
Режим постоянного напряжения	
Диапазон установки	0...250 В
Погрешность установки	$\pm(0,1\% \cdot U_{\text{уст}} + 0,1\% \cdot U_{\text{конечн}})$
Дискретность установки	0,07 В
Режим постоянного сопротивления	
Диапазон установки (Ом)	1,333...25 25...18750
Погрешность установки	$\pm(0,2\% \cdot R_{\text{уст}} + 0,1\% \cdot R_{\text{конечн}})$
Дискретность установки	6,666 мОм
Режим постоянного тока, статический режим	
Диапазон установки	0...1 / 100 А
Погрешность установки	$\pm(0,2\% \cdot I_{\text{уст}} + 0,2\% \cdot I_{\text{конечн}})$
Дискретность установки	0,27 / 2,7 мА
Режим постоянной мощности	
Диапазон установки	300 Вт
Погрешность установки	$\pm(0,5\% \cdot P_{\text{уст}} + 0,5\% \cdot P_{\text{конечн}})$
Дискретность установки	0,08 Вт
Измерение напряжения	
Диапазон (разрешение)	0...30 В / 250 В (0,001 / 0,01В)
Погрешность измерения	$\pm(0,05\% \cdot U_{\text{изм}} + 0,05\% \cdot U_{\text{конечн}})$
Измерение тока	
Диапазон (разрешение)	0...1,2 / 12 А (0,1 мА / 1 мА)
Погрешность измерения	$\pm(0,2\% \cdot I_{\text{изм}} + 0,2\% \cdot I_{\text{конечн}})$
Общие данные	
Интерфейс шасси	RS-232 (КОП – опция)
Габаритные размеры	108 x 143 x 405 мм

Масса	3,5 кг
-------	--------

Комплектация АКИП-1303А

№	Наименование	Количество
1.	Нагрузка электронная программируемая модульная АКИП-1303А	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83