



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8-800-100-31-31 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
БОЙНАЯ УСТАНОВКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ KAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0031271



Ис
зн

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ПАРАМЕТРОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ GPT-79901

- Представление результатов тестирования в виде графика;
- Выходная мощность до 500 ВА, вых. усилитель с ШИМ-технологией для повышения энергоэффективности и надежности тестирования;
- Испытание переменным напряжением до 5 кВ частота 50 Гц;
- Высокое разрешение: 1 мкА - по току, 2 В – по напряжению;
- Установка высоковольтного Утеста при отключенной нагрузке, регулировка высокого напряжения в ходе теста;
- Микропроцессорное управление, высокая стабильность Утеста;
- 6 клавиш прямого выбора режимов (быстрота и удобство настроек);
- Режимы тестирования: « Ручной»/ «Авто» (таймер);
- Графический матричный дисплей с подсветкой (240х64);
- Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста);
- Разъем «I/O» на передней панели для подключения аналоговых цепей удаленного управления (пуск, останов., результат теста);
- Дублирование выходов на задней панели;
- Память: 100 ячеек для записи профилей;
- Интерфейс: RS-232, USB, GPIB (опция).

Характеристики GW Instek GPT-79901 - пробойная установка многофункциональная

Виды измерений и тестов	ACV
Выходная мощность	500 ВА
Тестовое напряжение (AC)	0,1 кВ ... 5 кВ
Тестовый ток (AC)	0,001 mA ... 100 mA
Особенности	Высокое разрешение 1 мкА - по току, 2 В – по напряжению. Микропроцессорное управление, высокая стабильность Утеста. 6 клавиш прямого выбора режимов (быстрота и удобство настроек). Графический матричный дисплей с подсветкой (240х64). Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста). Дублирование выходов на задней панели. Память, 100 ячеек для записи профилей.
Интерфейс	RS-232, USB

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ GPT-79901

Наименование	Количество
Установка комплексная для проверки параметров электробезопасности GPT-79901	1
Комплект измерительных проводов	1
Шнур питания	1
Руководство по эксплуатации	1