



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Испытательная установка переменного напряжения 78 кВ

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



НАЗНАЧЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 78 КВ HPG 78-AC

Испытательная установка переменного напряжения HPG 78-AC используется для испытаний переменным напряжением 50 Гц различных объектов с небольшой емкостью. Дополнительно к испытанию АС данные приборы могут быть дооснащены для испытаний выпрямленным напряжением.

ПРИМЕНЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 78 КВ HPG 78-AC

- Испытание распределительных устройств;
- Испытание трансформаторов тока;
- Испытание компонентов распределительных устройств.

ДОСТОИНСТВА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 78 КВ HPG 78-AC

- Компактные, залитые компаундом высоковольтные трансформаторы;
- Отдельные блок управления и рабочий модуль;
- Плавная регулировка напряжения;
- Мощные установки 1,2 кВА в продолжительном режиме, до 3 кВА в кратковременном режиме 60 минут

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 78 КВ HPG 78-AC

Параметр	Значение
Выходное напряжение	0...78 кВ АС
Номинальный ток	15 мА
Источник питания	220/230 В, 50/60 Гц
Испытательная нагрузка	0,2 мкФ
Размеры блока управления	280x520x480 мм
Вес блока управления	26 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ HPG 78-AC

Наименование	Количество
Блок управления HSW 3-2	1
Высоковольтный трансформатор 35 кВЭФФ	1
Комплект кабелей	1
Штанга разрядки и заземления 50 кВ	1