алов АКИП-7SG382

Артикул: АКИП-7SG382

Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ви
мо

ГК

Описание АКИП-7SG382

- Частотный диапазон от DC до 2 ГГц;
- Дискретность установки частоты 1 мкГц (во всем диапазоне частот);
- Стабильность внутреннего опорного генератора 5 × 10^{-8}/год;
- Опция: рубидиевый опорный генератор: 1 × 10^{-9}/год;
- Опция: аналоговый I/Q вход;
- Опция: выход стробирующих сигналов прямоугольной формы;
- Низкий уровень фазовых шумов;
- Модуляции: АМ, ФМ, ЧМ, ИМ, ГКЧ (в стандартной комплектации);
- Интерфейсы: GPIB, LAN, RS-232.

Характеристики АКИП-7SG382

Количество каналов	2
Частотный диапазон ОТ	DC
Частотный диапазон ДО	2 ГГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±5E-8 Опция - ±1E-9
Выходной уровень (минимум)	-110 дБм
Выходной уровень (максимум)	16,5 дБм
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	АМ, ФМ, ЧМ, Опция - I/Q
ГКЧ	да
Экран (см, разрешение)	да
Особенности	2-х канальный ВЧ генератор сигналов, канал 1 - до 62,5 МГц, канал 2 - в полной полосе частот. Опция - расширение диапазона до 8 ГГц. Опция - выход стробирующих сигналов прямоугольной формы. Фазовый шум < -116 дБн/Гц (отстройка на 20 кГц).
Интерфейс	GPIB, LAN, RS-232

Комплектация АКИП-7SG382

№	Наименование	Количество
1	Генератор сигналов ВЧ АКИП-7SG382	1
2	Сетевой шнур	1
3	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование