Артикул: АКИП-7SG384

Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ви
мо

ГК

## Описание АКИП-7SG384

- Частотный диапазон от DC до 4 ГГц;
- Возможность расширения диапазона до 8 ГГц;
- Дискретность установки частоты 1 мкГц (во всем диапазоне частот);
- Стабильность внутреннего опорного генератора 5 × $10^{-8}$/год;
- Опция: рубидиевый опорный генератор: 1 × $10^{-9}$/год;
- Опция: аналоговый I/Q вход;
- Опция: выход стробирующих сигналов прямоугольной формы;
- Низкий уровень фазовых шумов;
- Модуляции: АМ, ФМ, ЧМ, ИМ, ГКЧ (в стандартной комплектации);
- Интерфейсы: GPIB, LAN, RS-232.

## Характеристики АКИП-7SG384

| | |
|---|---|
| Количество каналов | 2 |
| Частотный диапазон ОТ | DC |
| Частотный диапазон ДО | 4 ГГц |
| Опорный генератор (погрешность установки частоты) | ±5E-8 Опция - ±1E-9 |
| Выходной уровень (минимум) | -110 дБм |
| Выходной уровень (максимум) | 16,5 дБм |
| Выходной импеданс (Ом) | 50 |
| Виды модуляции | АМ, ФМ, ЧМ, ИМ, Опция - I/Q |
| ГКЧ | да |
| Экран (см, разрешение) | да |
| Особенности | 2-х канальный ВЧ генератор сигналов, канал 1 - до 62,5 МГц, канал 2 - в полной полосе частот. Опция - выход стробирующих сигналов прямоугольной формы. Фазовый шум < -116 дБн/Гц (отстройка на 20 кГц). |
| Интерфейс | GPIB, LAN, RS-232 |

## Комплектация АКИП-7SG384

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Генератор сигналов ВЧ АКИП-7SG384 | 1 |
| 2 | Сетевой шнур | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование