



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

мегаомметр цифровой

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание KEW 3005A

Мегаомметр KEW 3005A предназначен для измерений значений сопротивлений изоляции. Мегаомметр проводит измерения только на очень больших напряжениях. Высокая скорость работы мегаомметра KEW 3005A мегаомметр в дополнении с низкой погрешностью измерений делают эту модель оптимальным вариантом.

Мегаомметр KEW 3005A используется для оценки сопротивления изоляции кабелей. Условия эксплуатации, которые должны соответствовать той сфере применения где прибор будет использоваться. Многофункциональность мегаомметра KEW 3005A делает его удобным для работы.

Характеристики KEW 3005A

Параметр	Значение
Диапазон измеряемого сопротивления	20/200/2000 МОм
Измерительное напряжение	250/500/1000 В
Выходное напряжение при разомкнутом контуре: Номинальное тестовое напряжение	+20%. -0%
Номинальный ток	1мА DC мин
Выходной ток короткого замыкания	1,5мА DC мин
Погрешность	$\pm 1,5\% \text{rdg} \pm 5 \text{dgt}$ (20МОм/200МОм), $\pm 10\% \text{rdg} \pm 3 \text{dgt}$ (2000МОм)
Предельное напряжение	3700В AC до 1 минуты
Тип питания	R6P (AA) (1,5В)х8
Габаритные размеры	185х167х89 мм
Масса	0,99 кг

Комплектация KEW 3005A

№	Наименование	Количество
1.	Мегаомметр цифровой KEW 3005A	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ KEW 3005A:

(Поставляется по отдельному заказу)

№	Наименование	Количество
1.	KEW 7122 - кабель для KEW 3005A, 3007A, 3131A, 3132A, 6011A	1
2.	Наплечный ремень	1
3.	Чехол для измерительных проводов	1