



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1373-3600



На
В

То

Ти

Ко
ка

Со

ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННОЙ АК ИП-1373-3600:

- Нагрузка (AC/DC) для источников постоянного и переменного тока;
- Диапазон частот DC, 45...450 Гц;
- Входные параметры: напряжение до 600 Впост (DC) / 420 Вс.к.з. (AC), ток до 60 Апост. (DC) / 40 Ас.к.з. (AC), мощность 3600 Вт;
- Режим AC: стабилизация тока (CC), сопротивления (CR), и мощности (CP);
- Режим DC: тока (CC), сопротивления (CR), и мощности (CP);
- Режимы защиты: от перегрева (OTP), перегрузки по току (OCP), перенапряжения (OVP), по мощности (OPP), от пониженного напряжения (UVP);
- Измерение гармонических искажений (до 50 гармоники);
- Одновременное отображение: Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF, THDv, частота;
- Возможность параллельного объединения для увеличения поглощаемой мощности;
- Цветной ЖК-дисплей с функцией осциллографа для отображения формы входного тока и напряжения;
- Внешнее аналоговое управление и мониторинг;
- Подключение трех нагрузок по схеме «звезда» и «треугольник» для тестирования трехфазных сетей;
- Интерфейсы: GPIB, LAN, USB;
- Внутренняя память (запись/вызов профилей настроек): 10 ячеек;
- 19" форм фактор.

Характеристики АК ИП-1373-3600

Тип прибора	нагрузка электронная
Максимальная мощность	3600 Вт
Кол-во каналов	1
Максимальное напряжение	420 В
Максимальный ток	40 А
Диапазон частот	DC, 45 ... 450 Гц
Тип нагрузки	Переменного и постоянного тока
Режимы работы	CC, CR, CP
Форм фактор	Моноблок
Особенности	Цветной ЖК-дисплей с функцией осциллографа для отображения формы входного тока и напряжения. Измерение гармонических искажений (до 50 гармоники). Внутренняя память 10 ячеек
ДУ (Интерфейс)	LAN, USB, опция - GPIB
Масса (кг)	75
19" форм фактор	да, 6U

Комплектация АК ИП-1373-3600

№	Наименование	Количество
1.	Нагрузка электронная АК ИП-1373-3600	1