Ко
ка

Ра

Па

Вы
им

ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ЦИФРОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ PPG1604:

Генератор **PPG1604** - представитель производительного высокоточного оборудования для генерирования сигналов разного типа. Универсальный прибор имеет 4 рабочих канала, используется для стресс-тестирования.

При помощи **PPG1604** можно выполнять самые различные работы. Рабочий диапазон устройства широкий, составляет от 1,5 Гб Гбит/с до 16 Гб Гбит/с при общем расширении в 10 Кбит/с.

Для записи данных или настроечных установок может применяться встроенная память до 512 К. Для подключения к внешнему оборудованию применяется порт USB и специальное ПО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА ЦИФРОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ PPG1604:

Параметр	Значение
Количество каналов	4
Рабочий диапазон	1,5 Гбит/с …16 Гбит/с, разрешение 10 Кбит/с
Диапазон амплитуд	250 мВ…2 В (однопол.), 500 мВ…4 В (диффер.)
Время нарастания	17 пс (20 - 80%), 11 пс (опция ADJ)
Окно изменения уровня	-2 В…+3 В
Выходной импеданс	50 Ом (однопол.)
Диапзон изменения точки пересечения	35%...65%
Тип последовательности	данные (из памяти), PRBS (до 2E31)
Опция встроенного джиттера	RJ, SJ, PJ
Глубина памяти	512 К
Опция внесения ВЧ джиттера	SJ, RJ
Tochscreen	есть
Интерфейс	USB
Габаритные размеры	483 x 279 x 351 мм
Вес	20,4 кг

Комплектация PPG1604

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PPG1604

№	Наименование	Количество
1	Генератор цифровых последовательностей PPG1604	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование