



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
по номеру 8 800 331 10 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 18908



Ра  
Пи  
Ра  
Ве

## НАЗНАЧЕНИЕ ШУМОМЕРА (30 ДБ - 130 ДБ) АТТ-9000

Недорогой портативный интегрирующий измеритель уровня звука **АТТ-9000** с дополнительной функцией аналогового выхода. Встроенный конденсаторный микрофон обеспечивает диапазон измерения звука в пределах от 30 до 130 дБ в полосе частот от 31,5 Гц до 8 кГц. Дополнительная функция аналогового выхода позволяет использовать прибор в автоматических системах экологического контроля акустических параметров производственных и жилых помещений.

## ОСОБЕННОСТИ ШУМОМЕРА (30 ДБ - 130 ДБ) АТТ-9000

- переключаемое время интегрирования 200 мс и 500 мс;
- два типа амплитудно-частотной характеристики: тип А моделирует восприятие звука человеческим ухом, тип С используется для измерения истинных уровней шумов испытываемого оборудования;
- индикатор перегрузки;
- портативное исполнение;
- высококонтрастный ЖКИ;
- фиксация максимальных значений;
- удобный и прочный корпус.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМОМЕРА (30 ДБ - 130 ДБ) АТТ-9000

| Параметр                                          | Значение                                                                                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дисплей                                           | 3½ разрядный жидкокристаллический дисплей с высотой цифр 18 мм                                    |
| Диапазон измерений                                | 30...130 дБ (3 поддиапазона по 50 дБ: 30...80 дБ; 50...100 дБ; 80...130 дБ)                       |
| Разрешение                                        | 0,1 дБ                                                                                            |
| Частотный диапазон                                | 31,5...8000 Гц                                                                                    |
| Микрофон конденсаторного типа с внешним диаметром | 12,7 мм                                                                                           |
| Время интегрирования                              | 200 мс (быстрый режим), 500 мс (медленный режим)                                                  |
| Выходной сигнал                                   | переменное напряжение 0,5 Вскз на поддиапазон;<br>постоянное напряжение от 0,3...1,3 В (10 мВ/дБ) |
| Питание                                           | 9 В, батарея типа «Крона»                                                                         |
| Потребляемый ток                                  | 6 мА                                                                                              |
| Масса                                             | 275 г                                                                                             |
| Габаритные размеры                                | 255x80x30 мм                                                                                      |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-9000

| №  | Наименование                      | Количество |
|----|-----------------------------------|------------|
| 1. | Шумомер (30 дБ - 130 дБ) АТТ-9000 | 1          |
| 2. | Кейс                              | 1          |
| 3. | Инструкция по эксплуатации        | 1          |

