Артикул: 4324815

## Описание Fluke 52120A-C

**Увеличьте допустимую рабочую нагрузку калибраторов мощности и электрических параметров**

Усилитель тока, управляемый напряжением, 52120A Transconductance Amplifier компании Fluke Calibration обеспечивает постоянный ток до 100 А и переменный ток до 120 А с точностью до 140 миллионных долей. Применение дополнительных катушек позволяет создавать выходной ток 3 000 А или 6 000 А. Три устройства 52120A, соединенных параллельно, могут обеспечивать выходной ток до 360 А. Возможность работы с индуктивными нагрузками 1 мГн и напряжение 4,5 В, при котором обеспечивается заданный выходной ток, создают широкий спектр возможных приложений.

Обзор возможностей модели 52120A

- Наилучшая точность усилителя в отрасли:
- - 140 миллионных долей для переменного тока (при использовании с эталоном электрической мощности 61XXA Electrical Power Standard);
- - 350 миллионных долей для переменного тока (при использовании с калибратором постоянного тока или тока низкой частоты);
- - 160 миллионных долей для постоянного тока (при использовании с калибратором постоянного тока или тока низкой частоты).
- Частота: от 0 до 10 кГц.
- Напряжение под нагрузкой: 4,5 В при 120 А.
- Допустимая индуктивная нагрузка: 1 мГн.
- Выходные диапазоны: 2 А, 20 А, 120 А.
- Входные диапазоны: 2 В или 200 мА (полн. диап.) для диапазонов 2 А и 20 А; 1,2 В или 120 мА (полн. диап.) для диапазона 120 А.
- Параллельный режим: 2 или 3 устройства, до 360 А в одной фазе.
- Вспомогательные катушки: катушка с 25 витками для тока 3 000 А, катушка с 50 витками для тока 6 000 А.
- Управляющая связь с эталоном электрической мощности 6105A/6100B Electrical Power Standard.
- Удаленное управление по шине GPIB.

Модель 52120A разработана для пользователей, испытывающих затруднения с калибровкой имеющегося тестового оборудования в силу ограничений выходного тока, погрешности и допустимых параметров нагрузки,в том числе:

- специалистов калибровочных и метрологических лабораторий и энергетических компаний;
- производителей оборудования для измерения мощности и энергии, анализаторов качества питания и преобразователей энергии;
- пользователей тестового электрического оборудования и измерительного оборудования.

Прибор 52120A работает как усилитель тока, управляемый напряжением, со следующими устройствами:

- многоцелевой калибратор 5500A/5520A/5522A Multi-Product Calibrator;
- многофункциональный калибратор 5700A/5720A Multifunction Calibrator;
- многоцелевой калибратор 5080A Multi-Product Calibrator;
- универсальная система калибровки 9100 Universal Calibration System;
- любой калибратор, генератор сигналов или источник питания, способный обеспечивать на выходе 2 В или 200 мА постоянного или переменного тока.

Также возможна работа прибора 52120A в режиме с обратной связью в паре с эталоном электрической мощности Fluke Calibration 6105A или 6100B Electrical Power Standard, для обеспечения повышенной точности выходных параметров.
Купить Fluke 52120A-C, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте.
Компания ТД «ЭСКО» является крупнейшим официальным дистрибьютором продукции FLUKE в России.

Наши преимущества:

- Гибкая система скидок для оптовых клиентов
- Самые большие складские остатки FLUKE в России. Все ходовые позиции в наличии.
- Низкие цены на поверку приборов. Поверка за 5-7 рабочих дней.
- Экономия на логистике. Возможность отгрузки от наших филиалов в регионах.

Позвоните по телефону **8 (800) 350-70-37** или

Отправьте запрос и получите самое выгодное предложение на рынке.

## Характеристики Fluke 52120A-C

| | Fluke 52120A-C |
|---|---|
| **Рабочие пределы** | |
| **Выходные диапазоны** | 2 А, 20 А, 120 А (100 А для постоянного тока) |
| **Диапазон входного тока** | 200 мА, 200 мА, 120 мА (100 мА для постоянного тока) |
| **Коэффициент усиления по току** | 10, 100, 1000 |
| **Диапазон входного напряжения** | 2 В, 2 В, 1,2 В (1,0 В для постоянного тока) |
| **Активная межэлектродная проводимость** | 1,10,100 См |
| **Частота** | до 10 кГц |
| **Максимальное выходное напряжение при заданном токе** | 4,5 В ср. в. (6,4 В пик.) |
| **Допустимая индуктивная нагрузка** | 1 мГн |
| **Развязка между токовым выходом и землей** | 600 В ср. кв., 850 В пик., от 0 до 850 Гц |
| **Характеристики точности** | |
| **Точность для переменного тока, режим обратной связи с прибором 6105A** | до 140 миллионных долей |
| **Точность для постоянного тока, автономный режим** | до 160 миллионных долей |
| **Точность для переменного тока, автономный режим** | до 350 миллионных долей |
| **Погрешность фазового угла** | 0,006° |
| **Смещение фазового угла, зависящее от нагрузки** | <0,001° при 60 Гц |
| **Общие технические характеристики** | |
| **Диапазон входного напряжения** | от 100 до 240 В с флуктуацией ±10 % |
| **Динамическая перегрузка по напряжению** | устойчивость к выбросам напряжения; IEC 60364-4-443, категория II |
| **Частота** | 47–63 Гц |
| **Максимальная потребляемая мощность** | < 1500 ВА |
| **Габариты, с опорами (В x Ш x Д)** | 192 x 432 x 645 мм |
| **Габариты, без опор (В x Ш x Д)** | 178 x 432 x 645 мм |
| **Масса** | 25 кг |
| **Соответствие стандартам** | Прибор разработан в соответствии со стандартами EN 61010-1: 2010, CAN/CSA 22.2 No 61010.1-04, ANSI/UL 61010-1:2004, EN 61326-1:2006 CE (маркировка), CSA (включено в перечень) |
| **Рабочая температура** | от 5 до 35 °C |
| **Диапазон температур калибровки** | от 16 до 30 °C |
| **Время прогрева** | 1 ч |
| **Максимальная относительная влажность при эксплуатации (без конденсации)** | < 80 % при температуре от 5 до 31 °C с линейным понижением до 50 % при температуре 35 °C |
| **Рабочие высоты** | от 0 до 2 500 м |
| **Ударо- и вибростойкость** | MIL-PRF-28800F class 3 |
| **Доверительный уровень характеристик** | 99 % |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**