гель правильности чередования фаз

Артикул: WMRUTKF12

Ука
исп

Описание SONEL TKF-12

Указатель правильности чередования фаз TKF-12 является современным прибором, который характеризуется высоким качеством а также простотой использования. Предназначен для определения наличия напряжения трехфазных установок в диапазоне от 120 В до 690 В, а также индикации последовательности чередования фаз. Все результаты отражаются посредством высококонтрастных светодиодов.

Указатель реализован во влаго-, ударозащищенном корпусе, позволяющем его использование в суровых условиях окружающей среды. Питание указателя осуществляется от исследуемой установки.

ОСОБЕННОСТИ УКАЗАТЕЛЯ ПРАВИЛЬНОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ TKF-12:

- Индикация наличия напряжения на фазах;
- Определение последовательности чередования фаз (прямая/обратная последовательность);
- Самовыключение прибора, находящегося долго под напряжением.

Характеристики SONEL TKF-12

Параметр	Значения
Диапазон междуфазных напряжений	от 120 до 760 В
Диапазон частот	от 10 до 70 Гц
Потребление тока	максимум 3,5 мА
Питание указателя	от тестируемой установки
Класс защиты	III 600V согласно PN-EN 61010-1
Температурный диапазон	-10…+45 ºC

Комплектация SONEL TKF-12

№	Наименование	Количество
1.	TKF-12 указатель правильности чередования фаз	1
2.	Зажим «Крокодил» изолированный чёрный К01	1
3.	Зонд острый с разъемом «банан» желтый	1
4.	Зонд острый с разъемом «банан» красный	1
5.	Зонд острый с разъемом «банан» черный	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование