Осциллограф цифровой запоминающий - приставка к ПК

Артикул: 49317400

По
МГ

Ча
ди

Ча
ди

Ко
ка

Ис

Ти
ос

Описание Aktakom АСК-3174

Профессиональная модель 4-канального цифрового запоминающего осциллографа АСК-3174 выполнены в виде приставки к ПК. Подключаются через USB-порт или 10/100BASE-T (LAN). Выдающиеся технические параметры, мощные программные опции и удобный интерфейс делают эту серию лидером в своем классе.

ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА ЦИФРОВОГО ЗАПОМИНАЮЩЕГО АСК-3174:

- 4 независимых канала с полосой пропускания до 100 МГц;
- Буфер записи 128 кБ на канал;
- Произвольно выбираемая длина предзаписи/послезаписи;
- Высокая чувствительность (от 2 мВ/дел);
- Автоматическая настройка на входные сигналы;
- Автоматическая идентификация пробника (щупа);
- Большой выбор курсорных и автоматических измерений;
- Статистические измерения и построение гистограмм (опция);
- Спектроанализатор (БПФ) (опция);
- Цифровой люминофор (опция);
- Аварийная сигнализация (опция);
- Подключение к ПК через USB 1.1 или 10/100BASE-T (LAN) коммутатор.

Характеристики Aktakom АСК-3174

Параметр	Значение
Частота дискретизации (стробоскопический режим)	10 ГГц
Частота дискретизации (режим реального времени)	100 МГц
Коэффициент вертикального отклонения	2 мВ/дел...10 В/дел с шагом 1-2-5
Разрешение	8 бит
Частотный диапазон по уровню –3 дБ	0 Гц...100 МГц (DC), 1,2 Гц...100 МГц (AC)
Входное сопротивление	1 МОм или 50 Ом
Максимальное входное напряжение	±100 В (RBX=1 МОм)
Минимальный период повторения синхронизирующего импульса	20 нс
Минимальная длительность синхронизирующего импульса	10 нс
Аналоговый НЧ-фильтр для синхронизирующего сигнала от каналов А, В	с частотой среза 3,5 МГц
Диапазон значений коэффициента развертки	10 нс/дел....0,1 с/дел
Калибратор	1 кГц, 3 В от пика до пика
Питание	+6 В / ~220 В / 50 Гц, не более 20/30 Вт
Масса	1,3 кг
Габаритные размеры	210x70x260 мм

Комплектация Aktakom АСК-3174

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф цифровой запоминающий - внешняя приставка к ПК АСК-3174	1

2.	USB кабель для соединения прибора с ПК	1
3.	Сетевой адаптер	1
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Паспорт	1
6.	Программное обеспечение (не имеет физического носителя и может быть загружено после приобретения и регистрации прибора с указанием серийного номера прибора)	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83