Імепр цифровой

Артикул: 46101600

На
ма

На
ма

То
ма

То
ма

Ис

От
ин

Со
ма

Из
тел

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
ма

Па

Св
ПК

Гра
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА AM-1016:

AM-1016 объединяет в себе функции мультиметра и тестера сетей. При помощи AM-1016 можно проверить T568A, T568B, 10Base-T, Token Ring.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА AM-1016:

- 3½ цифры LCD, максимальное показание 1999;
- Тестовое гнездо телевонной линии RJ-11;
- Тестовое гнездо линий RJ-45;
- Индикатор разряда батареи;
- Тестирование батарей 1,5 В, 6 В, 9 В;
- Защита от перегрузок;
- Звуковой тестер.

Характеристики Aktakom AM-1016

Диапазон	Разрешение	Погрешность	Абсолютная погрешность
Технические характеристики			
Постоянное напряжение			
200 мВ	0.1 мВ	±(0.8%+2 е.м.р.)	±1.7992 мВ
2 В	0.001 В	±(0.8%+2 е.м.р.)	±0.017992 В
20 В	0.01 В	±(0.8%+2 е.м.р.)	±0.17992 В
200 В	0.1 В	±(0.8%+2 е.м.р.)	±1.7992 В
1000 В	1 В	±(1.2%+3 е.м.р.)	±14.988 В
Переменное напряжение			
200 мВ	0.1 мВ	±(1.2%+3 е.м.р.)	±2.6988 мВ
2 В	0.001 В	±(0.8%+3 е.м.р.)	±0.018992 В
20 В	0.01 В	±(0.8%+3 е.м.р.)	±0.18992 В
200 В	0.1 В	±(0.8%+3 е.м.р.)	±1.8992 В
700 В	1 В	±(1.2%+5 е.м.р.)	±13.388 В
Постоянный ток			
200 мкА	0.1 мкА	±(0.8%%+3 е.м.р.)	±1.8992 мкА
2 мА	0.001 мА	±(0.8%%+3 е.м.р.)	±0.018992 мА
20 мА	0.01 мА	±(0.8%%+3 е.м.р.)	±0.18992 мА
200 мА	0.1 мА	±(1.5%%+2 е.м.р.)	±3.1985 мА
10 А	0.01 А	±(2%%+5 е.м.р.)	±0.2498 А
Переменный ток			
200 мкА	0.1 мкА	±(2%+3 е.м.р.)	±4.298 мкА
20 мА	0.01 мА	±(1%+3 е.м.р.)	±0.2299 мА
200 мА	0.1 мА	±(1.8%+3 е.м.р.)	±3.8982 мА
10 А	0.01 А	±(3%+5 е.м.р.)	±0.3497 А
Сопротивление			
200 Ом	0.1 Ом	±(0.8%+3 е.м.р.)	±1.8992 Ом
2 кОм	0.001 кОм	±(0.8%+3 е.м.р.)	±0.018992 кОм
20 кОм	0.01 кОм	±(0.8%+2 е.м.р.)	±0.17992 кОм
200 кОм	0.1 кОм	±(0.8%+2 е.м.р.)	±1.7992 кОм
2 МОм	0.001 МОм	±(0.8%+2 е.м.р.)	±0.017992 МОм
20 МОм	0.01 МОм	±(1%+2 е.м.р.)	±0.2199 МОм
200 МОм	0.1 МОм	±(5%+10 е.м.р.)	±10.995 МОм

Параметр	Значения
Общие характеристики	
Тестирование	Телефонных линий (RJ-11) и компьютерных сетей (RJ-45) и стандарты T568A, T568B, 10Base-T, и TokenRing
Питание	9 В
Масса, кг	0,36
Габаритные размеры, мм	185x85x44

Комплектация Aktakom AM-1016

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр AM-1016	1
2.	Комплект щупов	1
3.	Заглушка для кабеля RJ45	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

Руководство по эксплуатации содержит опечатку и зажимы типа "крокодил" в комплект поставки мультиметра AM-1016 не входят. Приносим извинения за ошибку.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83