Іметр цифровой

Артикул: 46106100

Ча
ma

На
ma

На
ma

Ток
ma

Ток
ma

Ис

От
ин

Ча
ma

Со
ma

Ем
ma

Из
тем

Тем

Пр
цем

Ис
пер

Ск
им

Уд
пол

Фу
ma

Па

Св
ПК

Гра
шк

Из
RM

По

Вз

По
эле

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АМ-1061:

Цифровой мультиметр АМ-1061 выполнен в корпусе из ударопрочного полистирола. Высота цифр на ЖКИ у мультиметра АМ-1061 23 мм! Для быстрого измерения параметров переменного напряжения в нем предусмотрено измерение частоты и коэффициента заполнения импульсного сигнала. При измерение переменного напряжения и тока отображаются истинные среднеквадратичные значения (TrueRMS).

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО AM-1061:

- Большой ЖКИ (высота цифр 23 мм) 3 3/4;
- Удержание максимальных минимальных значений;
- Относительные измерения (REL);
- Ручной/автоматический выбор пределов измерения;
- Удерживание показаний (DATA HOLD);
- Входное сопротивление 10 МОм;
- Тестирование диодов, прозвонка цепи;
- Питание 9 В, батарея типа "Крона", автоматическое отключение.

Характеристики Aktakom AM-1061

Параметр	Значения	Погрешность
Технические характеристики		
Постоянное напряжение	0,1 мВ ... 1000 В	0,5%
Переменное напряжение	0,1 мВ ... 1000 В	1,0%
Постоянный ток	0,1 мкА ... 10 А	0,5%
Переменный ток	0,1 мкА ... 10 А	0,5%
Сопротивление	0,1 Ом ... 40 МОм	0,5%
Ёмкость	10 пФ ... 100 мкФ	3,0%
Частота	0,001 Гц ... 40 МГц	0,5%
Коэффициент заполнения	1% ... 99%	1,0%
Общие характеристики		
Дисплей	Большой ЖКИ (высота цифр 23 мм) 3¾	
Входное сопротивление	10 МОм	
Питание	9 В, батарея типа "Крона", автоматическое отключение (без возможности отключить функцию)	
Масса	350 г	
Габаритные размеры	185x88x40 мм	

Комплектация Aktakom AM-1061

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр AM-1061	1
2.	Комплект измерительных щупов	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83