



минимального и среднего значений, обработки и сохранения в файлы данных на ПК.

## ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА AM-1171:

- Широкий ЖК дисплей с подсветкой: 3 5/6 разряда, 5999 отсчетов (70x50 мм);
- Современный дизайн: кнопочное управление;
- Автоматический выбор диапазона и измеряемой функции;
- Удержание текущих значений / Удержание MAX/MIN значений / Относительные измерения;
- Измерение температуры и коэффициента заполнения;
- Тест диодов / прозвонка цепи;
- Индикатор разряда батарей / Автовыключение питания;
- Экранированный корпус;
- Защита от поражения током и неправильного подключения;
- USB-интерфейс.

## Характеристики Актacom AM-1171 с опцией VT

Параметр	Значение
Быстродействующая аналоговая шкала	61 сегмент, 30 изм/с
Базовая погрешность	0,5%
Входной импеданс	10 МОм
Два плавких предохранителя	10 А / 600 мА
Питание	1,5 В (тип ААА) - 2 шт
Габаритные размеры	200x95x48 мм
Масса	~330 г

  

Таблица погрешностей		
Параметр	Диапазоны	Погрешность
Постоянное напряжение	600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В	±(0,5%+4)
Переменное напряжение (40...400 Гц)	600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 750 В	±(0,8%+10)
Постоянный ток	60 мА / 600 мА / 10 А	±(1,0%+10)
Переменный ток (40...400 Гц)	60 мА / 600 мА / 10 А	±(1,5%+10)
Сопротивление	600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм	±(0,8%+4)
Ёмкость	40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 200 мкФ	±(3,5%+8)
Частота	10 Гц / 100 Гц / 1000 Гц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 30 МГц	±(0,5%+10)
Коэффициент заполнения	0,1%...99,9%	не нормируется
Температура	-20°C...1000°C -0°F...1832°F	±(1,0%+5°C) ±(1,5%+15°F)

## Комплектация Актacom AM-1171 с опцией VT

№	Наименование	AM-1171	AM-1171VT
1.	Мультиметр AM-1171	1	1
2.	Измерительные щупы (красн., чёрн.)	2	2
3.	Термопара К-типа	1	1
4.	Кабель интерфейса USB	1	1
5.	Руководство по эксплуатации	1	1
6.	Актacom DMM Light Программное обеспечение для мультиметров	1	1
7.	Программное обеспечение AM-1171-SW	1	-