тиметр

Артикул: 46104801

Цифровой мультиметр Актаком AMM-1048 – простой в использовании и компактный измерительный прибор, который позволяет определять различные параметры работы электросетей и электронного оборудования. С его помощью можно замерять напряжение и силу тока до 200 мА, а также производить тестирование исправности диодов и проверять целостность цепи.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА АКТАКОМ AMM-1048:

- Компактные размеры.
- Встроенный фонарик.
- Высокая степень защиты.
- Автоотключение.

Крайне небольшие габариты данного прибора облегчают процесс эксплуатации и транспортировки. Устройство поместится даже в самую небольшую сумку. Также, не возникнет никаких проблем с использованием прибора в темноте – в корпус мультиметра встроен фонарик.

Устройство полностью соответствует категории защиты CAT III 1000V. Установлены два плавких предохранителя, которые предотвращают повреждение мультиметра при подключении к проводу с высоким напряжением.

Для управления мультиметром Актаком AMM-1048 используются кнопки и поворотный регулятор. Понятная маркировка на лицевой части корпуса облегчает процесс первоначального знакомства с измерительным инструментом. На ЖК экран выводится информация об остатке заряда в элементах питания. Предусмотрена защита от неправильной коммутации контактов и индикация перегрузки.

В качестве элементов питания используются две батареи напряжением 1,5 В типа AAA. Для экономии заряда имеется функция автоотключения прибора в случае простоя более 15 минут.

Характеристики Aktakom AMM-1048

Функция	Диапазон	Погрешность
Постоянное напряжение	400 мВ,	±(0.5% + 3 е.м.р.)
	4.000 В,40.00 В, 400.0 В, 600 В	±(1.2% + 3 е.м.р.)
Переменное напряжение (50...60 Гц)	4.000 В, 40.00 В	±(1.0% + 8 е.м.р.)
	400.0 В, 600 В	±(2.3% + 10 е.м.р.)
Постоянный ток	400.0 мкА, 4000 мкА	±(2.0% + 8 е.м.р.)
	40.00 мА, 200.0 мА	
Переменный ток (50...60 Гц)	400.0 мкА, 4000 мкА	±(2.5% + 10 е.м.р.)
	40.00 мА, 200.0 мА	
Сопротивление	400.0 Ом	±(0.8% + 5 е.м.р.)
	4.000 кОм, 40.00 кОм, 400.0 кОм	±(1.2% + 5 е.м.р.)
	4.000 МОм	±(5.0% + 5 е.м.р.)
	40.00 МОм	±(10.0% + 5 е.м.р.)
Ёмкость	4.000 нФ	±(5.0% + 0.6 нФ)
	40.00 нФ	±(5.0% + 30 е.м.р.)
	400.0 нФ	±(3.0% + 15 е.м.р.)
	4.000 мкФ, 40.00 мкФ, 200.0 мкФ	±(5.0% + 25 е.м.р.)
Частота	9.999 Гц, 99.999 Гц, 999.9 Гц, 9.999 кГц	±(2.0% + 5 е.м.р.)
Коэффициент заполнения	0.5-99%	±(2.0% + 5 е.м.р.)
Тест диодов	тестовый ток 1 мА, напряжение откр.контура 1,5 В	
Прозвонка	Звуковой сигнал <100 Ом	
Параметр	**Значение**	
Общие характеристики		
Питание	3 В (2 батареи 1,5 В типа AAA)	
Габаритные размеры	104x55x32,5 мм	
Масса	145 г	

Комплектация Aktakom AMM-1048

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр AMM-1048	1
2.	Тестовые щупы	2
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83