тиметр

Артикул: 46107100

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА AMM-1071:

Мультиметр AMM-1071 представляет собой надёжный и недорогой прибор предназначен для проведения типичных измерений. Он имеет большой ЖК индикатор (4000 отсчётов) с крупными цифрами.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА AMM-1071:

- ЖКИ 4 разряда (4000 отсчётов), подсветка;
- Входной импеданс при измерении постоянного и переменного напряжения 10 МОм;
- Рабочая частота при измерении переменного напряжения от 45 до 1000 Гц;
- Функция удержания показаний;
- Защита от перегрузок диапазонах мкА и мА;
- Ручная и автоматическая индикация полярности;
- Индикатор разряда батарей;
- Категория защиты: CAT III 600V.

Характеристики Aktakom AMM-1071

Диапазон	Разрешение	Погрешность
Постоянное напряжение		
400 мВ	0,1 мВ	±(1,0%+5 е.м.р.)
4 В	0,001 В	±(1,0%+3 е.м.р.)
40 В	0,01 В	±(1,0%+3 е.м.р.)
400 В	0,1 В	±(1,0%+3 е.м.р.)
600 В	1 В	±(1,0%+3 е.м.р.)
Переменное напряжение (45...1000 Гц)		
4 В	0,001 В	±(1,2%+3 е.м.р.)
40 В	0,01 В	±(1,2%+3 е.м.р.)
400 В	0,1 В	±(1,2%+3 е.м.р.)
600 В	1 В	±(1,2%+3 е.м.р.)
Постоянный ток		
400 мкА	0,1 мкА	±(1,0%+3 е.м.р.)
4000 мкА	1 мкА	±(1,0%+3 е.м.р.)
40 мА	0,01 мА	±(1,0%+3 е.м.р.)
400 мА	0,1 мА	±(1,0%+3 е.м.р.)
4 А	0,001 А	±(1,2%+3 е.м.р.)
10 А	0,01	±(1,2%+3 е.м.р.)
Переменный ток		
400 мкА	0,1 мкА	±(1,2%+3 е.м.р.)
4000 мкА	1 мкА	±(1,2%+3 е.м.р.)
40 мА	0,01 мА	±(1,2%+3 е.м.р.)
400 мА	0,1 мА	±(1,2%+3 е.м.р.)
4 А	0,001 А	±(1,8%+5 е.м.р.)
10 А	0,01	±(1,8%+5 е.м.р.)
Сопротивление		
400 Ом	0,1 кОм	±(1,5%+5 е.м.р.)
4 кОм	0,001 кОм	±(1,5%+5 е.м.р.)
40 кОм	0,01 кОм	±(1,5%+5 е.м.р.)
400 кОм	0,1 кОм	±(1,5%+5 е.м.р.)
4 МОм	0,001 МОм	±(1,5%+5 е.м.р.)
40 МОм	0,01 МОм	±(2,5%+20 е.м.р.)
Емкость		
40 нФ	0,01 нФ	±(4,5%+10 е.м.р.)
400 нФ	0,1 нФ	±(4,5%+10 е.м.р.)
4 мкФ	0,001 мкФ	±(3,0%+5 е.м.р.)
40 мкФ	0,01 мкФ	±(3,0%+5 е.м.р.)
400 мкФ	0,1 мкф	±(3,0%+5 е.м.р.)
4000 мкф	1 мкФ	±(5%+5 е.м.р.)
Частота		
10 Гц....10 кГц	-	±(1,2%)
Температура		
-20....760 °C	-	±(3,0+5°C)
Тестовый ток	Напряжение	
Тест диодов		
1,5 мА	3 В max	
Звуковой сигнал	Ток	
Прозвонка неразрывности		
< 50 Ом	< 0,35 мА	
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Питание	4,5 В (2 батарейки типа AAA)	
Размеры	182 x 82 x 59 мм	
Вес	342 гр	

Комплектация Aktakom AMM-1071

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр АММ-1071	1
2.	Тестовые щупы	2
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Упаковочная тара	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83